

Prima di mettere in funzione il disgiuntore FR12/FR12.1-230V

1. Dopo il montaggio del disgiuntore di campo posizionare il selettore in alto "**tensione di monitoraggio**" a minimo e spegnere tutti i carichi o utilizzatori del circuito da monitorare: **Luce, TV, Radio e altri utilizzatori.**
2. Mettere il "**selettore di apprendimento**" (in basso) in posizione P → 'memorizzazione del valore di corrente' (ca. ore 1:00) e ritornare indietro in posizione **A** 'auto-apprendimento' (ca. ore 9:00).
3. Accendere la luce. Se la luce (min. 15 Watt) funziona e dopo averla spenta il disgiuntore sconnette la fase (LED rossa si spegne), il disgiuntore è pronto per l'uso.

Nel caso non dovrebbe funzionare la luce o il disgiuntore non sconnette la fase, si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso.