

DSZ60D

MID



Courant maximal 3x 100 A, pertes en attente 0,5 Watt par phase.

Compteur triphasé pour montage en emplacement de comptage avec fixation à 3 points.

Classe de précision B.

Avec des bornes supplémentaires pour commutation vers un deuxième tarif.

Egalement utilisable en compteur à 2 tarifs: en raccordant 230V aux bornes 13/15, le compteur bascule sur un deuxième tarif.

Le compteur mesure directement l'énergie à l'aide de l'intensité le traversant.

La consommation propre de 0,5 Watt par phase n'est ni mesurée ni affichée.

Il est possible de raccorder 1, 2 ou 3 phases avec une intensité jusqu'à 100A.

Le courant de démarrage est 20 mA.

Le raccordement du neutre est obligatoire.

Ecran à cristaux liquides à 7 chiffres dont un après la virgule.

La consommation d'énergie est indiquée à l'aide d'une LED rouge qui clignote 1000 fois par kWh.

LED constamment allumée : pas de consommation, LED éteinte: hors-tension.