

FSR61NP-230V+FTK-rw

Pour la commande de hotte de cuisine et d'autres applications

1 Contact NO, non libre de potentiel 10 A /250V AC.

Compatible avec le cryptage, communication radio bidirectionnelle et fonction répéteur peuvent être enclenchées. Perte en attente seulement 0,8 Watt.

Pour montage encastré, longueur 45 mm, largeur 45 mm, profondeur 33 mm.

Tension d'alimentation, tension de commutation et de commande locale 230V.

Lors d'une coupure de courant, la commutation reste inchangée. Après une coupure de courant les contacts s'ouvrent. Attendre une courte synchronisation automatique après l'installation.

Cet actionneur radio dispose de la technologie Hybride la plus moderne développée par Eltako: nous avons combiné une électronique sans usure de réception et d'évaluation avec relais bistable à commutation en valeur zéro.

Ceci élimine toute perte de puissance dans la bobine et par conséquent tout échauffement.

À partir de la semaine de production 11/14, il est possible d'appairer des sondes cryptées.

Il est possible d'activer la communication **radio bidirectionnelle** et/ou la fonction **répéteur**.


Tous les changements de situation, ainsi que les télégrammes de commandes centralisées reçues sont confirmés avec un télégramme radio. Ce télégramme radio peut être éduqué dans d'autres actionneurs, dans le logiciel GFVS et dans des affichages universels.

Les interrupteurs rotatifs sont placés dans les positions précises ER et ∞ et le FTK-rw est déjà éduqué dans le FSR61NP-230V.

Au cas où une nouvelle programmation serait nécessaire dans un système radio plus étendu, il est indiqué d'observer les instructions du FSR61NP-230V et du FTK-rw.


Ces instructions peuvent être consultées à la page Internet www.eltako.de sous la rubrique 'manuels d'utilisation'.

Commutateurs de fonctionnement



Représentation d'un réglage standard à la livraison.

Exemple de raccordement



Contact radio porte/fenêtre 75x25x12 mm, blanc pur

Le contact de porte / fenêtre FTK sans batterie - s'autoalimente à l'aide d'une cellule solaire et accumule l'énergie nécessaire pour un fonctionnement nocturne.

Un signal est émis chaque fois que la porte ou la fenêtre est ouverte ou fermée.

En plus, l'état actuel du contact est communiqué toutes les 15 minutes.

Fixation par collage. IP54, donc montage en extérieur possible.

Dimension du contact porte/fenêtre (l x l x h) 75x25x12 mm ;

dimension de l'aimant 37x10x6 mm

Cellule solaire avec accumulation de l'énergie.

Pour tester et pour le fonctionnement il est indispensable de charger auparavant le FTK-rw pendant plusieurs heures à la lumière du jour ou à la lumière artificielle.



FTK-rw