

FEA55D-

min 



Energiförbrukningsvisare med display och för montering i ram med innermått 55x55 mm eller 63x63 mm. Standby förbrukning endast 0,8 Watt.

Driftspänning 230V.

I leveransen ingår ramen R och en mellanram ZR i samma färg samt en hållarplatta. Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma färg, för montage i existerande ram R1F, R2F eller R3F för extra stora vippor.

Energimätarindikatorn tar emot informationen från de trådlösa energimätarsändarmodulen FSS12 eller de trådlösa enfas energimätarna FWZ12- eller FWZ61-16A och indikerar nuvarande energiförbrukning från 15W upp till 65kW. Som tillval, kan energiförbrukningen från senaste timmar, dagar, månader eller år tas fram. Med FSS12 visas även statusen för högtariff/lågtariff med hjälp av en lysdiod.

Display

Normal display visas efter ansluten driftspänning. Var 4:e sekund visas förändring i 4 sekunder, antingen energiförbrukningsvärde med 7 siffror och en decimal, 0,1 till 999,999.9kWh eller det aktuella värdet av strömförbrukningen med 15W till 65kW (aktiv effekt).

Med den övre tryckknappen MOD kan man bläddra igenom olika visningsalternativ. De är avgränsade med staplar: h (timmar), d (dagar), m (månader), y (år), LRN.

Med den nedre tryckknappen SEL stegar man bakåt i visningsalternativen, varje gång du trycker på det nummer som visas backar man med 1steg och motsvarande värde visas i displayen. Från den senaste timmen, så den näst sista timme, osv.

FEA55D-ws	Energiförbrukningsvisare med display vit	E17 095 26
FEA55D-rw	Energiförbrukningsvisare med display extra vit	E17 095 27
FEA55D-wg*	Energiförbrukningsvisare med display pure glans vit	E17 095 29
FEA55D-si*	Energiförbrukningsvisare med display blank silvergrå	
FEA55D-an	Energiförbrukningsvisare med display antracit	E17 095 31
FEA55D-sz	Energiförbrukningsvisare med display svart	E17 095 32

* Botten delen (ramen) är mattpoierad