

**FUA55LED**



**Universele aanduider met 10 rode LED's, voor afzonderlijke montage of montage in 55x55 mm en 63x63 mm schakelaarsystemen. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.**

De levering omvat het kader R en het tussenkader ZR (alles in dezelfde kleur), alsook de montageplaat. Daarbij nog een tussenkader ZRF voor de montage in al voorhanden zijnde kaders (voor vlakke toetsen) R1F, R2F of R3F in dezelfde kleuren.

Voedingsspanning 230V.

Achteraan voorzien van een 20 cm lange, zwart/blauwe aansluitleiding.

**Vóór het vastschroeven** moet men het kader en het tussenkader losmaken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendelingen van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- een onderaan zitten. Nadien het kader met het tussenkader vastklikken en de universele aanduider aansluiten en vastklikken

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-8.

Een universele aanduiding is mogelijk vermits alle LED's individueel of samen ingeleerd kunnen worden. Er kunnen tot 4 sensoren ingeleerd worden in één LED-aanduiding.

**Positie-aanduiding met individuele LED's**

De genummerde LED's kunnen individueel ingeleerd worden als positie-aanduiding van maximaal 10 vensters, deuren, rolluiken, zonneweringen en lichten, alsook van kamerbewaking met FBH. Ofwel met deur- en venstercontacten, Hoppe vensterhandgrepen, relaisuitgangen, bewegingsdetectoren of de nieuwe bidirectionele actoren met terugmelding van de schakelstand. Er kunnen ook zenddrukknoppen en handzenders ingeleerd worden.

De helderheid van de LED's wordt geregeld met een **lichtsensor** in functie van de omgevingshelderheid. Daarenboven kan men ook met een kleine draaischakelaar onderaan de LED's de automatische helderheidsregeling beïnvloeden: van de midden positie naar links draaien = donkerder, naar rechts draaien = klaarder.

**Alarmfunctie met alle LED's**

Het is mogelijk om twee verschillende alarmfuncties in te leren: 'alle LED's knipperen gelijktijdig' en 'alle LED's knipperen in een draaiende cirkel'. Indien beide alarmen op hetzelfde ogenblik opkomen, dan zullen de twee halve cirkels knipperen. Bij deze aanduiders kan ofwel een **uitschakelvertraging** ingeleerd worden (waarmee bv. een kort belseignaal langer aangeduid wordt) ofwel een «bevestigingsdrukknop».

**Opheffen van een alarmfunctie**

Indien een alarm via een zender met draagriempje FMH2S-wr of via een Wireless trekkoord-schakelaar FZS geactiveerd werd, kan die met een als 'wis drukknop' ingeleerde zenddrukknop opgeheven worden.

**FUA55LED-ws**

**FUA55LED-rw**

**FUA55LED-wg\***

Universele aanduider met LED, wit

Universele aanduider met LED, zuiver wit

Universele aanduider met LED, zuiver wit glanzend

EAN 4010312303689

EAN 4010312303696

EAN 4010312303719

\* Het behuizinggedeelte is mat.