





VALONSÄÄTIMET

YLEISKATSAUS JA TIEDOT

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYYPPI	EUD61NPL-230V	EUD61NPN-UC	EUD61M-UC	ELD61/12-36V DC
Tuotekuva				
Sähkönumero	26 168 70	26 168 03	26 168 04	26 168 09
Min/Max kuorma	4-200 W	0 - 400 W	0 - 400 W	4A
Käyttöjännite	230 V	230 V	230 V	12- 36 V DC
Ohjausjännite	230 V	8..230 V UC (sähköisesti eristetty)	8..230 V UC (sähköisesti eristetty)	8..230 V UC (sähköisesti eristetty)
Ohjaustapa	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	PWM (pulssinleveysmodulaatio/hakkuri)
R, L ja C kuormat	Kyllä, R ja C Max 200 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	LED up to 4 A
Energiasäästölampujen himmennys	Kyllä, Max 200 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	Ei
LED-lamppujen/valaisimien himmennys	Kyllä, Max 200 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	Ei
12-36V DC LED-lamppujen/valaisimien himmennys	Ei	Ei	Ei	Kyllä
Valaistuksen minimitaso säädettävissä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ylikuormitus ja ylikämpö suojaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Asennustapa/mitat P x L x S	Koje- ja jakorasia, 45 x 45 x 18 mm	Koje- ja jakorasia, 45 x 45 x 18 mm	Koje- ja jakorasia, 45 x 45 x 18 mm	Koje- ja jakorasia, 45 x 45 x 18 mm
Muuta	Nollajohtoa ei tarvita. Monipuolinen yleishimmennin ilman N-johtimen tarvetta. Valaistuksen minimitaso tai himmennysnopeus säädettävissä kiertykymillä laitteen päältä. Automaattinen kuormantunnistus. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.	Nollajohto tarvitaan. Monipuolinen yleishimmennin kaikille valaistuskauormille. Valaistuksen minimitaso tai himmennysnopeus säädettävissä kiertykymillä laitteen päältä. Automaattinen kuormantunnistus. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.	Nollajohto tarvitaan. Monitoimihimmennin kaikille valaistuskauormille. Valittavana useita eri toimintoja: muisti + pehmeä päällekytkentä, päällekytkentä maksimivoimakkuudella, maksimivoimakkuus + pehmeä päällekytkentä ja poiskytkentäviive + pehmeä päällekytkentä. Valaistuksen minimitaso säädettävissä. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.	Soveltuu LED-muuntajien (toisiopuoli) ohjaukseen sekä LED-nauhujen ja LED-alasvalojen ohjaukseen. Jatkuva jännite 12-36V DC. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.

SEPPÖ MYLLYNEN

045 7870 6791 ✉ seppo@eltako.com

TAPIO RAJAMÄKI






045 7870 6792 ✉ tapio@eltako.com

VALONSÄÄTIMET

YLEISKATSAUS JA TIEDOT

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

TYYPPI	EUD12NPN-UC	EUD12D-UC	EUD12DK/800W-UC	LUD12-230V	DTD55ES-230V
Tuotekuva					
Sähkönumero	26 168 01	26 168 08	26 168 77	35 136 30	26 168 72
Min/Max kuorma	0 - 400 W	0 - 400 W	0 - 800 W	0 - 400 W	0 - 300 W
Käyttöjännite	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Ohjausjännite	8..230 V UC	8..230 V UC	8..230 V UC	Käytetään EUD12D-UC, SUD12 (1-10V) tai EUD12DK/800W-UC kanssa.	230 V
Ohjaustapa	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus	Vaiheohjaus ja vaihekohdistus
R, L ja C kuormat	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 800 W	Kyllä, Max 400 W EUD12D, tuotteen kanssa	Kyllä, Max 300 W
Energiasäästölamppujen himmennys	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 800 W	Kyllä, Max 400 W EUD12D, tuotteen kanssa	Kyllä, Max 300 W
LED-lamppujen/valaisimien himmennys	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 400 W	Kyllä, Max 800 W	Kyllä, Max 400 W EUD12D, tuotteen kanssa	Kyllä, Max 300 W
12-36V DC LED-lamppujen/valaisimien himmennys	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Valaistuksen minimitaso säädettävissä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä, EUD12D, tuotteen kanssa	Kyllä
Valaistuksen maksimitaso säädettävissä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä, EUD12D, tuotteen kanssa	Kyllä
Ylikuormitus ja yllilämpö suojaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Asennustapa/mitat P x L x S	DIN-kiskoon, 1 moduuli	DIN-kiskoon, 1 moduuli	DIN-kiskoon, 2 moduulia	DIN-kiskoon, 1 moduuli	Kojerasiaan, 80 x 80 x 25 mm
Muuta	Nollajohto tarvitaan. Simppeleyleishimmennin kaikille valaistuskoumille. Automaattinen kuormantunnistus. Valaistuksen minimitaso ja himmennysnopeus säädettävissä kiertokytkimillä laitteen päältä. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.	Nollajohto tarvitaan. Monipuolinen yleishimmennin, kaikille valaistuskoumille. Monipuoliset ja tarkat säädöt. Automaattinen kuormantunnistus. Valaistuksen minimitaso ja himmennysnopeus säädettävissä. Ohjaus yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella.	Nollajohto tarvitaan. Himmennin suurella tehonkestolla, himmennys laitteen päältä kiertonupilla. Käyttökohteita esim. kaupat, liiketilat, baarit ja ravintolat. Valaistuksen minimi- ja maksimitaso säädettävissä kiertokytkimillä laitteen päältä. Kuormankestoa voidaan tarvittaessa kasvattaa LUD12-230V tehoyksikön avulla. Päälle- ja poiskytkentä painonapilla, himmennys vain kiertonupilla laitteen päältä.	Tehoyksikkö valonsäätimille. Käytetään yhdessä EUD12D tai EUD12DK/800W-UC kanssa. Tehonlisäys LED ja energiasäästölamppu kuormalle 100 W per tehoyksikkö, maksimissaan 900 W/9kpl asti. Tehonlisäys hehku- ja halogeenilamppu kuormalle yhdessä ryhmässä 200 W per tehoyksikkö, maksimissaan 1800 W/kpl asti ja useassa ryhmässä 400 W per tehoyksikkö, maksimissaan 3200 W/8kpl asti.	Nollajohto tarvitaan. Yleishimmennin kiertonupilla, soveltuu Schneider Exxact kehyksiin. Valaistuksen minimi- ja maksimitaso säädettävissä. Saatavana myös useilla muilla kehysvaihtoehdoilla. Voidaan ohjata myös yhdellä tai useammalla jousipalautteisella painikkeella. DTD55-230V: Snro. 26 168 74 DTD55L-230V: Snro. 26 168 75 DTD55LES-230V: Snro. 26 168 73