



**MINUTERIE D'ESCALIER TLZ12-9**  
POUR REMPLACEMENT DANS DES INSTALLATIONS ANCIENNES




**Fonctions des commutateurs rotatifs**



Représentation selon réglage d'origine.

**Exemples de raccordement**



Circuit de raccordement à 3 fils,  
possibilité de réarmement (cumul)  
avec éclairage de combles,  
sans réarmement (cumul)

Plus d'informations et  
autres langues:  
<https://eltako.com/redirect/TLZ12-9>

Caractéristiques techniques page 15-10.  
Boîtier pour les manuels  
GBA14 page 1-51 chapitre 1.

## TLZ12-9



1 contact de travail 16 A/250 V AC non libre de potentiel, lampes LED 230V jusqu'à 600W, fluocompactes jusqu'à 200W, lampes à incandescence 2300 W, Préavis d'extinction au choix. Perte en attente seulement 0,7 W.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.

1 Module = 18 mm de largeur et 58 mm de profondeur.

**Commutation en valeur de phase zéro** améliorant ainsi la longévité des contacts et des lampes.

L'application d'une **électronique silencieuse** n'est pas audible, même pour une oreille fine, et ceci en comparaison avec plusieurs minuteries d'escalier à mouvement mécanique par moteur synchrone.

**Grâce à l'utilisation d'un relais bistable il n'y a pas de perte de puissance de la bobine, ni d'échauffement même en état d'enclenchement.**

Attendre une courte synchronisation automatique après l'installation, avant d'enclencher une charge au réseau.

Tension de commande, d'alimentation et de commutation 230 V.

Courant vers les lampes néon jusqu'à 50 mA, dépendant de la tension d'allumage des lampes néon.

Réglage précis de la temporisation de 1 à 12 minutes avec une échelle en minutes.

**Commutateur propre «éclairage continu»** ☰ avec le grand commutateur rotatif.

Circuit de raccordement à 3 fils avec éclairage de combles, réarmement n'est pas possible.

Uniquement pour remplacement des installations existantes.

Après une disparition du réseau, l'éclairage sera à nouveau allumé à condition que la temporisation de déclenchement ne soit pas terminée.

**Si la fonction d'avis d'extinction est sélectionnée** ⚡ l'éclairage vacille pendant une période d'environ 30 secondes préalable au déclenchement et ceci 3 fois au total, chaque fois avec des intermittences raccourcies.

⚡ = avis d'extinction

☰ = enclenchement permanent

AUTO = la fonction choisie est active

**TLZ12-9**

Minuterie d'escalier, 1 contact de travail 16 A

**Art. 23100836**