



Funk-sensoren

Afstandbediening FHS8 en FHS12,
mini afstandsbediening FMH2, FMH4,
FMH2S, FMH4S en FMH8

Omgevingstemperatuur van de
montageplaats: -20 °C tot +50 °C.
Opslagtemperatuur: -25 °C tot +70 °C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75 %.

Afstandsbediening 154x50 mm, 16 mm hoog.

De batterijloze afstandsbediening FHS8
gebruikt twee Funk-modules (dezelfde
als een wandzender FT55). Elk Funk-
moduul heeft twee wippen zodat de FHS8
in totaal 8 Funk signalen heeft.

De batterijloze afstandsbediening FHS12
gebruikt drie Funk-modules (dezelfde als
een wandzender FT55). Elk Funk-moduul
heeft twee wippen zodat de FHS12 in totaal
12 Funk signalen heeft.

Elke FHS wordt geleverd met 2 beschrijf-
bare etiketten voor de achterkant en een
dubbelzijdige plakfolie.

Mini afstandsbediening 43x43 mm, 16 mm hoog. Gewicht slechts 30 gram. FMH2S-wr slechts 48 gram.

**De batterijloze mini afstandsbediening
FMH2** gebruikt hetzelfde Funk-moduul
als een wandzender FT55. De FMH2 is
een 2 Funk signalen afstandbediening.
De grote wip is bedrukt met 0 en 1.

De batterijloze mini handzender FMH2S-wr voor oproepsystemen met koord in de kleur wit met rode opdruk.

Hij zendt bij bevestiging (druk op de rode
knop) hetzelfde Funk-signaal als een
Funk-wandzender en kan daarom heel
eenvoudig in actoren en in de GFVS-soft-
ware ingeleerd worden. Wordt de FSZ als
nood- of paniekschakelaar als centraal-
aan in een actor ingeleerd dan kan deze
centraal-aan enkel door een andere zen-
der met centraal-uit opgeheven worden.
Voor de weergave bevelen wij de universe-
le weergave met 10 LEDs FUA55LED aan.

**De batterijloze mini afstandbediening
FMH4** gebruikt hetzelfde Funk-moduul
als een wandzender FT55. De FMH4 is
een 4 Funk signalen afstandbediening.
De twee wippen zijn bedrukt met 1, 2, 3
en 4.

**De mini afstandbediening FMH2S en
FMH4S** zijn geschikt voor het aanbre-
ngen van een sleutelhanger.

Mini afstandsbediening 45x85 mm, 18 mm hoog. Gewicht slechts 60 gram.

**De batterijloze mini afstandbediening
FMH8** gebruikt twee Funk-modules (de-
zelfde als een wandzender FT55) en heeft
zodoende 8 Funk signalen. De behuizing
heeft de opdrukken 1 t/m 8.

Het kan voorkomen dat, door veelvuldig
willekeurig drukken van meerdere wippen
tegelijk, de versleuteling geactiveerd of
gedeactiveerd wordt. Bij een vermeend
defect moet u controleren of dit het geval
is.

**De Funk-handzender kan ook als een
draadloze wandzender met een plakfolie
tegen de wand, glas of meubels geplakt
worden.**

Funk afstandbedieningen en mini hand-
zenders kunnen in alle versleutelbare
actoren van de 61- en 71-serie en de
FAM14 versleuteld ingeleerd worden.
Hiervoor gebruikt u de FTVW versleutel
wip.

Versleutelbare actoren worden met
aangegeven met het pictogram

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren inge-
leerd worden, zodat deze de comman-
do's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de
bedieningshandleiding van de actoren.

EnOcean-Funk

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de
FHS8/FHS12/FMH2/FMH4/FMH2S/
FMH4S/FMH8 voldoet aan de Europese
richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de conformiteit-
verklaring kunt u vinden op
www.eltako.com

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en
technisch advies:**

Niederlande (Nord)

Hans Oving 06 21816115

oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

Dennis Schellenberg 06 50419067

schellenberg@eltako.com

eltako.com