



30 000 225 - 2



Draadloze en batterijloze wandzender

Oppervlak-wandzender FT55R-

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: - 20 °C tot + 50 °C.
Opslagtemperatuur: - 25 °C tot + 70 °C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar < 75 %.

Funk-wandzender, voor afdekramen met binnenmaat 55 x 55 mm met radius, slechts 15 mm hoog. De benodigde energie voor het verzenden van de Funksignalen wordt bij het drukken van de wandzender opgewekt. Zodoende is de FT55 draadloos, batterijloos en zonder stand-by verlies.

Geschikt voor afdekramen van Busch Reflex en Duro.

Wordt geleverd met enkele wip, dubbele wip, een montageplaat (alles in dezelfde kleur), het Funk-moduul en een plakfolie.

Funk-wandzenders met een wip hebben twee kanalen: boven drukken en onder drukken. Funk-wandzenders met een dubbele wip hebben vier kanalen: twee keer boven en twee keer onder.

De montageplaat kan op een vlakke ondergrond geschroefd worden, of met de bijgeleverde dubbelzijdige plakfolie aan de wand, op glas of op meubelen geplakt worden.

Op een 55 mm installatiedoos kunnen de daarop aanwezige schoefpunten benut worden.

Vanaf fabriek is het Funk-moduul van een dubbele wip voorzien. Indien wenselijk is deze te vervangen door de bijgeleverde grote wip. Trek, voor het verwijderen van de dubbele wip, voorzichtig de twee wippen naar voren zonder deze in het midden te buigen. Vervolgens kunt u de grote wip bevestigen. Let op dat de kenmerken 0 en 1 op de wip en de achterkant van het Funk-moduul overeenkomen met elkaar.

Bij montage met plakfolie eerst de set montage plaat - afdekraam - bevestigings-

raam met de markeringen boven en onder opplakken. Vervolgens de set Funk-moduul + wip/wippen met het kenmerk 0 naar boven vast klikken.

Voor montage met schroeven eerst het afdek - raam met het bevestigingsraam van de montageplaat verwijderen. Buig hiervoor de klikpunten van de montageplaat voorzichtig naar buiten. Vervolgens de montageplaat met de klikpunten boven en onder vastschroeven en het afdekraam met het bevestigingsraam vastklikken. Vervolgens het Funk-moduul met de enkele of dubbele wip vastklikken. Let hierbij op dat het kenmerk 0 op de achterzijde altijd boven zit.

Voor schroefbevestiging adviseren wij rvs schroeven 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C schroeven bij zowel 5 x 25 mm pluggen als ook op 55 mm installatiedozen.

Funk wandzenders kunnen in alle versleutelbare actoren van de 61-, 62- en 71-serie en de FAM14 versleuteld ingeleerd worden. Hiervoor gebruikt u de FTVW versleutel wip.

Versleutelbare actoren worden met aangegeven met het pictogram

Draadloze sensoren in draadloze actoren inleren

Alle sensoren moeten in de actoren worden ingeleerd, zodat ze commando's kunnen detecteren en uitvoeren.

Het inleer-proces wordt beschreven in de gebruikershandleiding van de actoren.

Bedieningshandleidingen en documentatie in andere talen



<https://eltako.com/redirect/FT55R->



Telegram volgens EEP F6-02-01
ORG = 0x05

Data_byte3 = druk rechtsboven	= 0x70
druk rechtsonder	= 0x50
druk linksboven	= 0x30
druk linksonder	= 0x10
los laten	= 0x00



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

ELTAKO GmbH verklaart hierbij dat de FT55R- voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te raadplegen via de QR-code of het internetadres onder 'Documenten'.

Voor later gebruik bewaren!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en technisch advies:
Nederland (Noord)**

Hans Oving +31 6 21816115

oving@eltako.com

Nederland (Zuid)

Dennis Schellenberg +31 6 50419067

schellenberg@eltako.com

eltako.com

02/2024 Wijzigingen voorbehouden.