

Universele afstandsbediening UFB met Funk infrarood omvormer FIW

Universele afstandsbediening Logitech Harmony One+ voor nagenoeg alle entertainment apparaten. Tevens met 28 kanalen en een 4-Kanalen-scènebesturing voor het Eltako Funk-netwerk.

De universele afstandbediening UFB kan niet alleen 14 andere afstandsbedieningen van een ruimte vervangen, maar kan in combinatie met de Funk-infrarood-omvormer FIW55 of de FIW-USB ook infrarood signalen omvormen in signalen voor het Eltako Funk-netwerk.

Voor deze afstandsbediening zijn de gegevens van vrijwel alle huidige en oudere entertainment toestellen op het internet te downloaden. Daarom is het eenvoudig de standaard afstandsbedieningen in een ruimte te vervangen door deze universele afstandsbediening.

Voor levering laden wij in elke originele Harmony One+ afstandsbediening een speciaal Eltako FIW55 bestand. Met de Funk-infraroodomvormer FIW55 of de FIW-USB worden de infrarood signalen omgevormd in Eltako Funk-signalen die wederom verstuurd worden in het Eltako Funk-netwerk. Bent u al in het bezit van een Harmony One of One+ of wenst u deze op een andere manier te verkrijgen dan moet u de gegevens van de infrarood omvormer FIW volgens de instructies van Logitech downloaden. U kunt dit bestand vinden in de apparaten keuze onder 'thuis-automatisering / lichtcontroller'. Als fabrikant moet u Eltako selecteren en als apparaat FIW55.

Bent u al in het bezit van een Harmony One of wenst u deze op een andere manier te verkrijgen dan moet u de gegevens van de infrarood omvormer FIW volgens de instructies van Logitech downloaden. U kunt dit bestand vinden in de apparaten keuze onder 'thuis-automatisering / lichtcontroller'. Als fabrikant moet u Eltako selecteren en als apparaat FIW55.

De naam van het apparaat wordt na het laden automatisch 'lichtcontroller' genoemd. Deze naam kan bij 'instellingen / Naam van dit apparaat wijzigen' gewijzigd worden.

Wordt een update van het entertainment-apparaat gedownload, moet ook de FIW-software gekozen worden omdat anders de FIW-software uit de UFB gewist wordt.

Met elk kanaal (tot maximaal 28 kanalen) is het mogelijk om actoren te bedienen. Bijvoorbeeld voor verlichting, jaloezieën, markiezen en rolluiken. In de standaard fabrieksinstelling van de FIW wordt met een druk op een van

de cijfertoetsen van de UFB direct een signaal verzonden, daardoor zijn 10 'snelle' kanalen zeer eenvoudig in te leren.

Worden meerdere kanalen benodigd kan binnen de 10 seconden met het aansluiten van de stroomvoorziening op de toetsen 7 en 3 gedrukt worden en zo de functie dubbelklik inschakelt worden. In deze functie kunnen de extra 10 kanalen 00, 11, 22, 33 enz. tot en met 99 ingeleerd worden.

Met de toetsencombinatie 9 en 1 kan ook weer binnen de 10 seconden met het aansluiten van de stroomvoorziening terug geschakeld worden naar de functie enkelklik.

De cijfertoetsen kunnen als richtingstoetsen (dubbele drukkers) of als universele toets (enkelvoudige drukker) in de actoren ingeleerd worden. Dimfuncties met de pijltoetsen hoog/laag van het navigatiekruis.

Wordt een cijfertoets met de bijhorende actor als richtingstoets ingeleerd, dan wordt met de cijfertoetsen de gewenste kanaal gekozen en met de pijltjestoetsen op het navigatiekruis omhoog en omlaag gedimd.

Verder is het mogelijk 4 extra kanalen op de + en - van volume en channel in te leren. Bijvoorbeeld voor centrale aansturing van verlichting en rolluiken.

Met de links- rechtstoets van het navigatiekruis, en de toetsen >> en << en de toetsen |<< en >>| laten zich verder noch 3 richtingstoetsen direct inleren.

Verder staan er in het aanraakscherm nog 4 verdere toetsen ter beschikking voor scènes voor bijvoorbeeld verlichting of zonnewering. Dit zijn de toetsen rood, groen, geel en blauw. Deze laten zich door de software van de bijgeleverde CD en een Logitech-internet-verbinding veranderen. Ook de centrale sturing aan/uit of omhoog/omlaag laten zich als scènetoetsen inleren en hernoemen.

De Funk infrarood omvormer FIW is alleen te gebruiken in verbinding met de universele afstandsbediening UFB. U vormt de voorgedefinieerde infrarood signalen van de universele afstandbediening UFB-Harmony One of One+ om in Funk signalen van het Eltako Funk-netwerk. U heeft verder geen andere functies.

Infrarood-omvormer FIW55

Funk-infrarood-omvormer voor montage in de Serie 55 en Serie 63.

Stand-by verlies slechts 0,4 watt.

Voedingsspanning 230V.

De FIW55 wordt geleverd inclusief een afdekraam R en een tussenraam ZR (beiden in dezelfde kleur) en een montageplaat. Tevens wordt een tussenraam ZRF in dezelfde kleur bijgeleverd voor montage in de afdekramen R1F, R2F of R3F.

Voor de 230V-aansluiting bevindt zich aan de achterzijde een 20 cm lange draad, zwart (L) en blauw (N). Meer inbouwdiepte heeft de FIW55 niet nodig.

Voor montage op een 55 mm installatiedoos adviseren wij verzonken 2,9x25 mm, DIN 7982 C schroeven.

Infrarood-omvormer FIW-USB

Funk infrarood omvormer met USB-stekker. Stand-by verlies slechts 0,05 watt.

Ofwel aansluiten op een apparaat met voeding via de USB-connector of via een USB-oplader. USB-stekker type A met 2 Meter kabel.

Inleren van de Universele afstandbediening UFB in de draadloze actoren

De toetsen van de universele afstandsbediening worden in de gewenste actoren ingeleerd en kunnen deze er daarna mee bedienen. De groene LED van de FIW licht op bij elke herkent infrarood signaal.

Het inleerproces is in de bedieningshandleiding van de actoren omschreven.

UFB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 52635780
FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319