

Universele afstandsbediening UFB
Logitech Harmony Touch met Funk
infrarood omvormer FIW

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75 %.

Universele afstandsbediening Logitech Harmony Touch voor nagenoeg alle entertainment apparatuur. Tevens met 34 kanalen inclusief een 4-Kanalen-scènebesturing voor het Eltako Funk-netwerk. De universele afstandbediening UFB kan niet alleen 14 andere afstandsbedieningen van een ruimte vervangen, maar kan **in combinatie met de Funk-infrarood-omvormer FIW65 of de FIW-USB** ook infrarood signalen omvormen in signalen voor het Eltako Funk-netwerk.

Voor deze afstandsbediening zijn de gegevens van vrijwel alle huidige en oudere entertainment toestellen te downloaden op het internet via "myharmony.com". Daarom is het eenvoudig de standaard afstandsbedieningen in een ruimte te vervangen door deze universele afstandsbediening.

Voor levering laden wij in elke originele Harmony Touch afstandsbediening een speciaal Eltako FIW65 bestand. Met de Funk-infraroodomvormer FIW65 of de FIW-USB worden de infrarood signalen omgevormd in Eltako Funk-signalen die wederom verstuurd worden in het Eltako Funk-netwerk. Bent u al in het bezit van een Harmony Touch of wenst u deze op een andere manier te verkrijgen dan moet u de gegevens van de infrarood omvormer FIW volgens de instructies van Logitech downloaden. Deze gegevens kunnen ook van iedere bezitter van een Harmony One volgens

de instructies van Logitech gedownload worden. Deze kunt u dan terug vinden in het Logitech-menu onder Eltako-FIW55. Bent u al in het bezit van een Harmony Touch of wenst u deze op een andere manier te verkrijgen dan moet u de gegevens van de infrarood omvormer FIW volgens de instructies van Logitech downloaden. Deze kunt u dan bij de apparatenkeuze onder de naam Eltako-FIW55 uitkiezen.

De naam van het apparaat wordt na het laden automatisch 'lichtcontroller' genoemd. Deze naam kan bij 'instellingen / Naam van dit apparaat wijzigen' gewijzigd worden.

Wordt een update van het entertainmentsapparaat gedownload, moet ook de FIW-software gekozen worden omdat anders de FIW-software uit de UFB gewist wordt.

Met elk kanaal (tot maximaal 34 kanalen) is het mogelijk om actoren te bedienen. Bijvoorbeeld voor verlichting, jaloezieën, markiezen en rolluiken. In de standaard fabrieksinstelling van de FIW wordt met een druk op een van de cijfertoetsen van de UFB direct een signaal verzonden, daardoor zijn 10 'snelle' kanalen zeer eenvoudig in te leren.

De cijfertoetsen kunnen als richtings-toetsen (dubbele drukkers) of als universele toets (enkelvoudige drukker) in de actoren ingeleerd worden.

Dimfuncties met de pijltoetsen hoog/laag van het navigatiekruis.

Wordt een cijfertoets met de bijhorende actor als richtingstoets ingeleerd, dan wordt met de cijfertoetsen de gewenste kanaal gekozen en met de pijltjestoetsen op het navigatiekruis omhoog en omlaag gedimd.

Verder is het mogelijk 4 extra kanalen op de + en – van volume en channel in te leren. Bijvoorbeeld voor centrale aansturing van verlichting en rolluiken.

Met de links- rechtstoets van het navigatiekruis, en de toetsen >> en << en de toetsen l<< en >>l laten zich verder noch 3 richtingstoetsen direct inleren.

Verder staan er in het aanraakscherm nog 4 verdere toetsen ter beschikking

voor scènes voor bijvoorbeeld verlichting of zonnewering. Dit zijn de toetsen rood, groen, geel en blauw. Deze laten zich door de software van de bijgeleverde CD en een Logitech-internetverbinding veranderen. Ook de centrale sturing aan/uit of omhoog/omlaag laten zich als scène-toetsen inleren en hernoemen.

De Funk infrarood omvormer FIW is alleen te gebruiken in verbinding met de universele afstandsbediening UFB.

U vormt de voorgedefinieerde infrarood signalen van de universele afstandbediening UFB-Harmony Touch om in Funk signalen van het Eltako Funk-netwerk. U heeft verder geen andere functies.

Infrarood-omvormer FIW65

Funk infrarood omvormer voor enkele montage of voor montage in het nieuwe E-design schakelmateriaal.

Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.

Voedingsspanning 230V.

Voor de 230V-aansluiting bevindt zich aan de achterzijde twee 20cm lange draden, zwart (L) en blauw (N). Meer inbouwdiepte heeft de FIW65 niet nodig. Verder is er geen inbouwdiepte nodig achter de montageplaat.

Voor schroefmontage op 55 mm dozen adviseren wij RVS verzonken schroeven 2,9x25 mm, DIN 7982 C te gebruiken. 2 stuks RVS verzonken schroeven 2,9x25 mm en pluggen 5x25 mm worden meegeleverd.

Infrarood-omvormer FIW-USB

Funk infrarood omvormer met USB-stekker. Stand-by verlies slechts 0,05 watt.

Ofwel aansluiten op een apparaat met voeding via de USB-connector of via een USB-oplader. USB-stekker type A met 2 Meter kabel.

Inleren van de Universele afstandbediening UFB in de draadloze actoren

De toetsen van de universele afstandsbediening worden in de gewenste actoren ingeleerd en kunnen deze er daarna mee bedienen. De groene LED van de FIW licht op bij elke herkent infrarood signaal.

Het inleerproces is in de bedieningshandleiding van de actoren omschreven.

Zie ook de brochure 'Eltako Funk' of www.eltako.nl

Eltako GmbH verklaart hierbij dat het product of de producten waar deze bedieningshandleiding betrekking op heeft, in overeenstemming zijn met de richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van deze EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het onderstaande adres.

UFB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 52635780
FIW-USB:
WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
☎ +49 711 94350000
www.eltako.com

31/2015 Wijzigingen voorbehouden.