



Trådlösa sensorer

Fjärrkontroll FF8

Max omgivningstemperatur i drift:
 -20°C upp till +50°C.
 Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
 Relativ fuktighet: <75%.

Fjärrkontroll 185x50 mm, 17 mm hög.

Den batterifria fjärrkontrollen FF8 innehåller två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT55 samt 2 dubbla vippkontakter. Därmed kan 8 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

Ovansidan är lackerad i alu-look, undersidan och vipporna är lackerade i en antracit färg med gummikänsla.


För väggmontage medföljer en vägghål-lare samt 2 stycken försänkta, rostfria skruvar 2,9x25 mm och plugg 5x25 mm.

Vipporna kan enkelt plockas bort och ersättas med lasergraverade vippor.

I jämförelse med trådlösa sändare och fjärrkontroller är sändar modulen vriden ett kvarts varv till vänster. På så vis motsvarar den övre vippan den högra vippan på en sändare/fjärrkontroll.

Detta måste tas i beaktande vid inläring av aktorer.

Om sändarmodulen behöver bytas, skall 0 markeringen vara åt vänster.

Den trådlösa sändarmodulen inuti fjärrkontrollen kan läras in som krypterad fjärrkontroll till aktorer för dosmontage 61 och 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTWV krypteringsverktyg. Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol: .

Inläring av radiosensorer i trådlösa aktorer

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktoreernas bruksanvisning.

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radi-outrustningstypen FF8 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

WEEE registreringsnummer:
 DE 30298319

Spara alltid manualen!


Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

 Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

 Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com