



Trådlösa sensorer

Fjärrkontroller FHS8 och FHS12, mini fjärrkontroll FMH2, FMH4, FMH2S, FMH4S och FMH8

Max omgivningstemperatur i drift:

-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: < 75%.

Fjärrkontroller 154x50 mm, 16 mm hög.

Den batterilösa fjärrkontroller FHS8

innehåller två trådlösa enheter som trådlösa knappar FT55 samt 2 dubbla vippkontakter. Därmed kan 8 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

Den batterilösa fjärrkontroller FHS12

innehåller tre trådlösa enheter som trådlösa knappar FT55 samt 3 dubbla vippkontakter. Därmed kan 12 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas.

Det är 2 etiketter och 1 dubbelhäftande folie bipackade.

Mini fjärrkontroll 43x43 mm, 16 mm hög.

Väger endast 30 gram. FMH2S-wr endast 48 gram.

Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH2

har samma trådlösa enhet som de trådlösa tryckknapparna FT55 och innehåller dessutom 1 vippkontakt. Därmed kan 2 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas. Vippan är laseringraverad med 0 och 1.

Den batterifria minifjärrkontrollen

FMH2S-wr för kallelsesystem har en vit vippa med rött tryck och ett grått nyckelband.

Den skickar samma typ av radiosignal som en trådlös tryckknapp och kan som denna läras in i mottagare och i GFVS-programvaran. Används den som nödsignalbrytare och programmeras i en aktör som centralt tillslag, så kan nödsignalen bara kvitteras med en tryckknapp som har programmerats som centralt frånslag.

För visning rekommenderas universaldisplayen FUA55LED med 10st LED indikeringar.

Den batterilösa mini fjärrkontroll FMH4 har samma trådlösa enhet som de trådlösa tryckknapparna FT55 och innehåller dessutom 1 dubbel vippkontakt.

Därmed kan 4 utvärderingsbara trådlösa signaler sändas. Den dubbla vippkontakten är märkt med siffrorna 1, 2, 3 och 4.

Mini fjärrkontrollerna FMH2S och FMH4S är förberedda att sätta på en nyckelring.

Mini fjärrkontroll 45x85 mm, 18 mm hög. Väger endast 60 gram.


Den batterifria minifjärrkontrollen FMH8

innehåller två trådlösa sändarmoduler, lika den som är i trådlösa tryckknappar FT55, och har 8 tryckknappar. Den kan sända 8 olika trådlösa signaler. Höljet har siffrorna 1 till 8 laseringraverat.

Det är möjligt att oavsiktligt aktivera eller avaktivera kryptering av den trådlösa sändarmodulen genom en tryckning/klämning av enhetens knappar - t.ex. i fickan eller bakfickan.

Denna minifjärrkontroll kan monteras precis som en trådlös tryckknapp med hjälp av en klisterveckfolie på vägg, på glas-tytor eller på möbler.

Den trådlösa sändarmodulen inuti fjärrkontroller och minihandsändare kan läras in som krypterad fjärrkontroll till aktörer för dosmontage 61 och 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTVW krypteringsverktyg.

Aktörer med kryptering är märkta med denna symbol: 

Inläring av radiosensorer i trådlösa aktörer

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktörernas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkras Eltako GmbH att radioutrustningstypen FHS8/FHS12/FMH2/FMH4/FMH2S/FMH4S/FMH8 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com


WEEE registreringsnummer: DE 30298319

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

 Patrick Savinainen 070 9596906


Öst-Sverige

 Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

 Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

 Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm

 Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com