



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/ER12-001-UC>

Technische gegevens blz. 12-18.
 Behuizing voor handleiding GBA14
 zie blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

ER12-001-UC



1 wisselcontact potentiaalvrij. NO contact: 16 A/250 V AC, 230 V LED lampen tot 200 W, gloeilampen tot 2000 W. NC contact: 10 A/250 V AC, 230 V-LED lampen tot 200 W, gloeilampen tot 2000 W. Geen stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais. Universele stuurspanning 12..230 V UC.

Zeer gering schakelgeluid. Aanstuuraanduiding d.m.v. LED.

Geïntegreerde vrijloop/blusdiode (A1=+, A2=-).

Zekere scheiding volgens VDE 0106, deel 101, zodat deze ook als koppelrelais kan gebruikt worden.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand. Het relaiscontact kan bij de ingebruikname open of gesloten zijn en synchroniseert zichzelf bij de eerstvolgende bediening.

Dit relais is niet geschikt als terugmelding met de schakelspanning van een dimmer. Hiervoor enkel het relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC of ESR61NP-230V+UC gebruiken.

Deze elektronica heeft geen eigen stroomvoorziening nodig en dus geen stand-by verlies. Bij het sluiten van het stuurcontact wordt een microcontroller geactiveerd, die het bistabiele relais in de juiste richting schakelt. Bij het openen van het stuurcontact of het wegvallen van de stuurspanning wordt teruggestuurd.

ER12-001-UC	Schakelrelais, 1 wisselcontact 16 A	Art. nr. 22001601
-------------	-------------------------------------	-------------------