


ESR61NP-230V+UC




1 NO contact niet potentiaalvrij 10 A/250V AC, 230 V LED lampen tot 600 W, gloeilampen 2000 W, vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/ESR61NP-230V*UC

Technische gegevens blz. 11-18.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.

Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en lampen ten goede komt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten is.

Stuurspanning 230 V, met bijkomende galvanisch gescheiden universele stuurspanning 8..230 V UC.

Voeding- en schakelspanning 230 V. Zeer gering schakelgeluid. Tijdsinstelling tot 120 minuten in de functie ESV. Aan de stuuringang kunnen drukknoppen met een verklikkerlampenstroom tot 50 mA aangesloten worden.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Wordt in de functie ESV de vertragingstijd op minimaal ingesteld, dan is de afvalvertraging uitgeschakeld en heeft men de normale impulsschakelaarfunctie ES.

Omschakelbaar in de functie ER. In de functie ER is er geen stroom naar de verklikkerlampen toegestaan en mag alleen de stuuringang A1-A2 gebruikt worden.

Geschikt in de relaisfuncties als terugmelding met de schakelspanning van een dimmer.

Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging flikkert de verlichting 3 keer kort, ca 30 seconden voor het uitschakelen.

Bij ingeschakelde drukknop-continu verlichting schakelt de impulsschakelaar op continu verlichting indien een stuurdrukknop langer dan 1 seconde ingedrukt wordt. Deze wordt automatisch uitgeschakeld na 2 uur. Dit kan weerom uitgeschakeld worden door opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop te duwen. Zijn de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging ingeschakeld, dan heeft men een uitschakelverwittiging voor het uitschakelen van de continu verlichting.

ESR61NP-30V+UC	Impulsschakelaar-schakelrelais, 1 NO 10 A	Art. nr. 61100001
----------------	---	-------------------