



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FEM>

FGW14 zie blz. 1-37.

FEM



Radio ontvangstmodule voor een sub-bus RS485. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Met een SMA connector voor de aansluiting van een bijgeleverde kleine antenne. Door het aansluiten van een grotere antenne FA250* of FA200*, in een optimale positie, kan het ontvangstbereik vergroot worden. Afmeting van de behuizing L x B x H: 78 x 40 x 22 mm.

Indien nodig, kan men naast de FAM14 (zie blz. 1-3) tot 3 radio ontvangstmodes, in kleine behuizing, installeren op verschillende plaatsen in het gebouw en deze met een afgeschermd, 4-aderige sub-bus kabel (bv. een telefoonkabel) via een Gateway FGW14 met de hoofdbus verbinden.

Hiervoor moet men de klemmen RSA/RSB van de FEM verbinden met de klemmen RSA2/RSB2 van de FGW14 (zie blz. 1-35).

Eveneens de klemmen +12 V/GND van de FEM verbinden met de klemmen +12 V/GND van de FGW14.

De bekabeling van meerdere FEM moet in lijn gebeuren, zoals voorgeschreven bij RS485 bussystemen.

Een stervormige bekabeling, met telkens een leiding per FEM, is niet toegelaten.

Bij ieder van de drie ontvangstmodes moet de jumper in een andere positie geplaatst worden.

Hiervoor moet men de behuizing voorzichtig openen met behulp van een schroevendraaier in de daartoe voorziene opening aan de zijkant. Breedte van de schroevendraaier 6,5 mm en max. 1,5 mm dik.

FEM	Radio ontvangstmodule	Art. nr. 30014016
-----	-----------------------	-------------------