



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/PL-AMD10V>

PC-Software SIENNA-Professional
 blz. 4-9.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

PL-AMD10V



Powerline dimactor 1-10 V. 53 × 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. Voor het schakelen en/of dimmen via een 1-10 V interface. 1 niet potentiaalvrij NO contact van 600 VA. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en dimmen op diverse locaties.

Stuurstroom van max. 30 mA voor actieve en passieve elektronische ballasten. Voor het aansturen is er een Powerline sturingang nodig. Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:

De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cijfers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar die geen functie heeft.

Alle gegevens en configuraties zijn ook toegankelijk via het elektrisch net met behulp van de PC-software SIENNA-Professional (zie blz. 4-9). Minimale en maximale helderheid kunnen met de SIENNA-Professional gewijzigd worden.

Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets (P). De juiste functies staan beschreven in de handleiding. De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm².

PL-AMD10V	Powerline dimactor 1-10 V	Art. nr. 31100006
-----------	---------------------------	-------------------