**Meer informatie en andere talen :**
http://eltako.com/redirect/PL-SAM2

*PC-Software-Professional blz. 4-9.*

Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

# PL-SAM2

**Powerline rolluikactor voor 1 motor. 53 × 43mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. 1 + 1 NO contacten voor motoren tot 3 A. 2 stuuringangen met interne lage spanning. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.**

Enkel te gebruiken met potentiaalvrije drukknoppen. Interne laagspanning aan de stuuringangen.
De stuuringangen kunnen voor een rolluikdrukknop of een rolluikschakelaar gebruikt worden. De looptijd is vooringesteld op 120 sec. en kan gewijzigd worden met de PC-Software **SIENNA-Professional.**
Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:
**De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.**
**De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cijfers van 0 tot 15.**
Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar **als configuratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.**
Positie 0: start en stop met een rolluikschakelaar. Auto-stop aan het einde.
Positie 1: te gebruiken bij zonneweringen met lamellen. Kort drukken regelt de hoek van de lamellen. Langer dan 1 seconde drukken komt overeen met positie 0.
Positie 2: drukknop werkt als relais, werkt als men op de drukknop duwt en stopt als men de drukknop loslaat. Autostop aan het einde.
Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets. De juiste functies staan beschreven in de handleiding.
De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 $mm^2$ tot 1,5 $mm^2$. Daarnaast zijn er 3 draden met hulsjes voor de twee stuuringangen met interne laagspanning.

| | | |
|---|---|---|
| **PL-SAM2** | Powerline rolluikactor voor 1 motor | **Art. nr. 31100002** |