




Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/PL-SAM2L>

PC-Software SIENNA-Professional
blz. 4-9.

PL-SAM2L



Powerline actor met 2 kanalen. 53 x 43 mm, 25 mm diep, voor montage in een 58 mm inbouwdoosje. Kan gebruikt worden als impulschakelaar of relais. 1 + 1 NO contacten niet potentiaalvrij 5 A/250 V AC, gloeilampen tot 1000 W. 2 sturingangen met interne lage spanning. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies. Voor sturen en schakelen op dezelfde locatie.

Enkel te gebruiken met potentiaalvrije drukknoppen. Interne laagspanning aan de sturingangen.

Op de voorzijde bevinden zich twee draaischakelaars voor de adressering:

De linker draaischakelaar bepaalt het groepsadres (g) met 16 letters van A tot P.

De rechter draaischakelaar bepaalt het toesteladres (e) met 16 cijfers van 0 tot 15.

Boven de draaischakelaars is er een schuifschakelaar als configuratieschakelaar met posities 0, 1 en 2.

Positie 0: sturingang werkt als drukknop (impulsschakelaar).

Positie 1: sturingang werkt als relais NO.

Positie 2: sturingang werkt als relais NC.

Alle gegevens en configuraties zijn ook toegankelijk via het elektrisch net met behulp van de PC-software SIENNA-Professional (zie blz. 4-9). Daarmee kan men ook een andere configuratie instellen die niet beschikbaar is via de draaischakelaars:

Positie 3: sensoringang werkt als NO (relais geïnverteerd).

Links van de draaischakelaars is er een rode LED (Conf.), die alle activiteiten aantoont. Daarnaast is er een reset toets en rechts van de draaischakelaars is er een service toets (P). De juiste functies staan beschreven in de handleiding.

De bovenliggende steekklemmen zijn voor draden van 0,2 mm² tot 1,5 mm². Daarnaast zijn er 3 draden met hulsjes voor de twee sturingangen met interne laagspanning.

Aansluitvoorbeeld blz. 4-10.

PL-SAM2L	Powerline actor 2 kanalen met 2 sturingangen	Art. nr. 31200001
----------	--	-------------------