



Functie draaischakelaars




Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



3-draads-schakeling, herinschakelbaar.



4-draadsschakeling met plafondverlichting, herinschakelbaar.



Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/TLZ61NP-230V*UC

Technische gegevens blz. 15-10.

TLZ61NP-230V+UC



1 NO contact niet potentiaalvrij 10 A/250V AC, 230 V LED lampen tot 600 W, spaarlampen (ESL) tot 200 W, gloeilampen tot 2000 W, uitschakelverwittiging en drukknop 'continu-licht' inschakelbaar. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Met spaarlamp optimalisatie.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.

Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en de lampen ten goede komt.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten is.

Stuur-, voeding- en schakelspanning 230 V. Daarnaast met een galvanisch gescheiden universele sturing van 8..230 V UC. Tijdsinstelling van 1 tot 12 minuten.

Glimlampenstroom tot 50 mA, afhankelijk van de ontstekingsspanning.

Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herinschakelbaar, met plafondverlichting bij de 4-draads-aansluiting.

Automatische herkenning van de aard van de schakeling.

Na een netuitval wordt de verlichting opnieuw ingeschakeld zolang de ingestelde tijd niet afgelopen is.

Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging  knippert de verlichting ca. 30 seconden voor de tijdsafloop en in totaal 3 keer met een steeds kortere interval.

Bij ingeschakelde drukknop 'continu-licht'  kan men de verlichting continu inschakelen door langer dan 1 seconde op de drukknop te duwen. De verlichting zal dan na 60 minuten automatisch uitschakelen; indien men opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop duwt, zal de continu verlichting onmiddellijk uitgeschakeld worden.

Zijn de drukknop 'continu-licht' en de uitschakelverwittiging   ingeschakeld, dan zal men een uitschakelverwittiging krijgen vóór het 'continu-licht' wegvalt.

Worden er enkel of gedeeltelijk spaarlampen ESL geschakeld, dan de uitschakelverwittiging met de drukknop 'continu-licht' ESL op de onderste draaiknop instellen.

Indien de draaischakelaar in de TLZ functie staat, kan men de ingestelde **tijd** tot 3 keer **verlengen** door, binnen de 1 seconde na het inschakelen of herinschakelen, meermaals kort op de drukknop te duwen (pompen). Telkens men op de drukknop duwt, zal de ingestelde tijd met 1× verlengd worden.

In de functie **ESV**, impulschakelaar met afschakelvertraging, is de tijd instelbaar tot 120 minuten. Na verloop van de ingestelde tijd wordt automatisch uitgeschakeld, indien men geen manueel uitschakelbevel gegeven heeft.

Wordt in de functie **ESV** de tijd op minimaal ingesteld, dan bekomt men de normale impulschakelaar-functie **ES**.

 = uitschakelverwittiging

 = 'continu-licht' drukknop

  = 'continu-licht' drukknop + uitschakelverwittiging

TLZ61NP-230V+UC	Trappenlichtautomaat, 1 NO contact 10 A	Art. nr. 61100301
-----------------	---	-------------------