



FGM



Wirelessmodule om in te bouwen in het 3 xAA batterij vakje van gongs of in ieder ander kunststof behuizing. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

52 mm lang, 42 mm breed en 16 mm dik.

Deze wirelessmodule is onder andere geschikt voor alle gongs, die zowel met 3 stuks AA-batterijen alsook met een transformatoraansluiting van 8 tot 12 VUC werken en met een contact geactiveerd worden.

De gongmodule FGM past uiteraard ook in het ruimere batterijvakje voor 3 of 4 stuks baby batterijen.

De module wordt, conform de handleiding, in het batterijvakje geplaatst en aan de aansluitklemmen van de gong verbonden.

De spanningsvoorziening van de gong en zendmodule gebeurt met een voeding SNT61-230V/12V DC-0,5A, die in een inbouwdoosje achter de gong gemonteerd wordt en heeft een 230V aansluiting nodig.

Het is mogelijk om bijkomend normale drukknoppen aan de desbetreffende aansluitklemmen van de gong aan te sluiten.

Op de printplaat bevindt zich een draaischakelaartje voor het inleren. Daarna wordt die op AUTO (rechter aanslag) geplaatst.

Naast één of meerdere zenddrukknoppen kunnen ook deur- en venstercontacten FTK, beweging- en helderheidsensoren FBH en een vensterhandgreep sensor FFG7B-rw ingeleerd worden.

De LED begeleidt het inleerproces, conform de handleiding. Tijdens het normale gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Voorbeelden van geschikte gongs:

Friedland D844 en D525S

Grothe Croma 100