



30 000 595 - 1



Wireless sensoren

Vlakke zenddrukknoppen FT4F-

Zenddrukknoppen FT55-



Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

FT4F-:

Vlakke zenddrukknoppen, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 63x63 mm, 15 mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een kader R1F, een grote vlakke toets WF, een dubbele vlakke toets DWF (alles in dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRF, een montageplaat HP, de zendmodule en een kleeffolie.

FT55-:

Zenddrukknoppen, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik.

Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een kader R, een toets W55, een dubbele toets DW55 (alles in dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRF, de montageplaat HP, de zendmodule en een kleeffolie.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsenden: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken. Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsenden: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleeffolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos.

Bij de levering is de dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen niet in het midden plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens 0 en I overeenkomen met de merktekens op de zendmodule.

Bij het opkleven moet men eerst de set, *bestaande uit montageplaat met kader en bevestigingsraam*, met de vergrendelklemmen boven- en onderaan, opkleven. Vervolgens de set, *bestaande uit de zendmodule met de toets*, zo inklikken dat de 0 op de rugzijde altijd bovenaan staat.

Indien men voor het vastschroeven kiest, dient men vooreerst het kader en het bevestigingsraam los te maken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendeling van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- en onderaan zitten. Nadien het kader met het bevestigingsraam bevestigen en tot slot de set *met de zendmodule met toets*, merkteken 0 op de rug altijd naar boven, vastklikken.

Voor het vastschroeven raden we aan om inox schroeven met verzonden kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5x25 mm als ook op 55 mm inbouwdoosjes. De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met dezelfde binnenmaat van andere fabrikanten. FT4F-: 63x63 mm, FT55-: 55x55 mm.

De zendmodule, ingebouwd in de zenddrukknop, kan in alle codeerbare actoren van de serie 61, 62 en 71, alsook in de FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hier-voor heeft men de drukknop codeertoets FTVW nodig.

Codeerbare actoren dragen het symbool

Drukknoppen met gravure +0I:

Worden de zenddrukknoppen voor een project ingeleerd als richtingsdrukknop, dan is het zinvol om eventueel bestaande centrale sturingsdrukknoppen met gravure 0/I omgekeerd (180° gedraaid) te monteren. Dan is immers het centraal inschakelen (I) eveneens bovenaan, net zoals bij de richtingsdrukknop.

Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.

De inleerprocedures kan men erugvinden in de handleidingen van de actoren.

Handleidingen en documenten in andere talen



http://eltako.com/redirect/FT4F-_FT55-



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FT4F-, FT55-, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

Serelec n.v. +32 92 234 953

info@serelec.be

eltako.com

42/2022 Wijzigingen voorbehouden.