

Tap-Radio® venstercontact



TF-FKE

Temperatuur op de montageplaats:

-20°C tot +50°C.

Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.

Relatieve vochtigheid:

jaargemiddelde < 75%.

Wireless venstercontact met energie-generator, zuiver wit, 48x32x11,5 mm.

Tevens voor het bewaken van lades en andere beweegbare uitrustingen.

Genereert zelf de nodige energie voor het uitschakelen van een zendtelegram door een druk op de hendel, dus zonder batterijen, zonder aansluitleidingen en geen stand-by verlies.

Bij het openen en sluiten wordt telkens een zendtelegram verstuurd.

Kan ingeleerd worden in een relais actor Tap-Radio® TF61R-230V, in de mini server EnOcean controller TF-Con, de GFVS-Safe II, GFVS-Touch enz.

Bevestigen door vastkleven of vastschroeven.

De levering omvat een bevestigingsbeugel BW en 2 kleefstroken.

De 27 mm korte hendel kan verlengd worden tot 48 mm door het meegeleverde verlengstuk op de hendel te monteren.

Werden de venstercontacten TF-FKE ingeleerd in een TF61J, wordt er een lock-out beveiliging geactiveerd indien de deur of venster open is en een centrale sturing 'NEER' en een GFVS bevel 'NEER' wordt dan geblokkeerd. Gelieve hiervoor de handleiding van de actor te raadplegen.

Werden de venstercontacten TF-FKE ingeleerd in een TF61R, dan worden verwarmings- en airco-installaties uitgeschakeld bij een geopend venster. Gelieve hiervoor de handleiding van de actor te raadplegen.

Werden de venstercontacten TF-FKE ingeleerd in een TF100A weerklinkt een geluidssignaal bij een geopend venster of deur, of knippert een aangesloten belasting. Gelieve hiervoor de handleiding

van de actor te raadplegen.

Telegrammen:

Er worden ORG (hex) 0x05 telegrammen verstuurd.

Bij het drukken op de hendel wordt een zendtelegram Data (hex) 0xF0 en bij het loslaten Data (hex) 0xE0 verstuurd.

Verborgene montage

De TF-FKE kan verborgen gemonteerd worden in een vensterchassis, indien er tussen het venster en het kader een 13 mm sleuf voor een slotmechanisme voorzien is. De TF-FKE wordt dan met de hendel in de richting naar buiten op het verticale sluitmechanisme gekleefd. In geval van een houten venster kan men eventueel een gepaste opening uittrezen.

EnOcean

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de TF-FKE, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor product advies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com