

FT4CH-



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

**Funktaster für Rahmen-Innenmaß 60x60 mm, 15 mm hoch.
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck,
daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

Für Schweizer Abdeckrahmen von ABB Normelec, Feller und Hager.

Im Lieferumfang enthalten sind eine große Wippe, eine Doppelwippe, ein Zwischenrahmen (alle gleiche Farbe), die Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55-mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Dann kann auch die **Funktaster-Beleuchtung FTB** von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Bei dem Ankleben zuerst die *Halteplatte mit Rahmen und Zwischenrahmen* - mit den Rastungen oben und unten - ankleben. Danach das Set *Funkmodul mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Vor dem Anschrauben den Zwischenrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Zwischenrahmen aufrasten und das Set *Funkmodul mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55-mm-Schaltdosen. Siehe Zubehör Seite Z-4.

FT4CH-ws	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen weiss (61)	EAN 4010312300978	40,70 €/St.	Lagertyp
FT4CH-hg	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen hellgrau (65)	EAN 4010312300985	40,70 €/St.	Lagertyp
FT4CH-sz	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen schwarz (60)	EAN 4010312300992	40,70 €/St.	Lagertyp

BLA-CH-



Blindabdeckung BLA-CH für Rahmen-Innenmaße 60x60 mm.

Lieferbar in den gleichen Farben wie die Taster FT4CH.

Ein Zwischenrahmen ZR-CH in gleicher Farbe und eine Halteplatte HP-CH liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Zwischenrahmens in den Zwischenrahmen gerastet und ist mit diesem bündig.

BLA-CH-ws	Blindabdeckung weiss (61), ohne Rahmen	EAN 4010312904053	5,10 €/St.	Lagertyp
BLA-CH-hg	Blindabdeckung hellgrau (65), ohne Rahmen	EAN 4010312904060	5,10 €/St.	Lagertyp
BLA-CH-sz	Blindabdeckung schwarz (60), ohne Rahmen	EAN 4010312904077	5,10 €/St.	Lagertyp

FT4CH+LGI-



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

**Funktaster für Rahmen-Innenmaß 60x60 mm, 15 mm hoch.
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck,
daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.
Lasergravur individuell LGI mit Text nach Kundenvorgabe.**

Für Schweizer Abdeckrahmen von ABB Normelec, Feller und Hager.

Im Lieferumfang enthalten sind eine große Wippe und eine Doppelwippe lasergraviert, sowie ein Zwischenrahmen (alle gleiche Farbe), die Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktion, Montage und Tasterbeleuchtung wie FT4CH.

FT4CH+LGI-w	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, weiß (61) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312311264	50,30 €/St.	Sondertype
FT4CH+LGI-hg	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, hellgrau (65) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312311271	50,30 €/St.	Sondertype
FT4CH+LGI-sz	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, schwarz (60) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312311288	50,30 €/St.	Sondertype

FT4CH+2P-



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

**Funktaster für Rahmen-Innenmaß 60x60 mm, 15 mm hoch.
Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck,
daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.
Lasergravur je ein Pfeil oben (auf) und unten (ab).**

Für Schweizer Abdeckrahmen von ABB Normelec, Feller und Hager.

Im Lieferumfang enthalten sind eine große Wippe und eine Doppelwippe lasergraviert, sowie ein Zwischenrahmen (alle gleiche Farbe), die Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktion, Montage und Tasterbeleuchtung wie FT4CH.

FT4CH+2P-w	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, weiß (61) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312312001	50,30 €/St.	Sondertype
FT4CH+2P-hg	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, hellgrau (65) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312312018	50,30 €/St.	Sondertype
FT4CH+2P-sz	Funktaster batterie- und leitungslos, ohne Rahmen, schwarz (60) - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312312025	50,30 €/St.	Sondertype