

FT4GF-230 V-



Flächentaster mit Wippe



Flächentaster mit Doppelwippe



Flächen-Funktaster geräuschlos, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 15+15 mm hoch. Versorgungsspannung 230 V.

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mit zuschaltbarer Tasterbeleuchtung.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1F, eine Flächenwippe WF, eine Flächen-Doppelwippe DWF (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF mit aufgestecktem Tastermodul und die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Mit einem Jumper kann die Tasterbeleuchtung zugeschaltet werden. Der Stand-by-Verlust erhöht sich dadurch um 0,1 Watt.

Hierzu den opaken Deckel von dem Funk-Sendemodul entfernen (zuvor das Modul von der Halteplatte abziehen) und nach dem Einstellen unbedingt wieder aufsetzen, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlages. Es leuchtet der Spalt zwischen Wippe und Rahmen. Um die Beleuchtungsstärke zu vermindern, kann der opake Deckel durch einen der beiden eingefärbten Deckel ersetzt werden.

Montage über einer 55 mm-Schaltdose. Die Funk-Elektronik benötigt nur 15 mm Einbautiefe. Das FT4GF-230 V hat eine 20 cm lange Anschlussleitung schwarz/blau, welche nach hinten herausgeführt ist.

Montage: Zunächst die Anschlussleitungen schwarz und blau mit 230 V in der Schaltdose verbinden und die Halteplatte auf der Dose anschrauben. Die rote Steckerbuchse muss rechts oben und die Laschen der Halteplatte müssen oben und unten sein. Danach die Anschlussleitung des Tastermodules durch den Rahmen führen und den roten Stecker in die rote Buchse drücken. Den Rahmen auf die Halteplatte setzen und das Tastermodul mit Befestigungsrahmen mit den Laschen der Halteplatte verrasten. Die Kennzeichnung 0 des Tastermodules ist hierbei oben. Zuletzt die Doppelwippe oder die Wippe aufrasten. Bei der Wippe muss die Kennzeichnung 0 auf deren Rückseite ebenfalls oben sein.

Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schaltdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 63x63 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.

Wippen und Doppelwippen lasergraviert Seite 1-27.



FT4GF-230V-ws	Flächen-Funktaster geräuschlos, weiß	EAN 4010312304884	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-rw	Flächen-Funktaster geräuschlos, reinweiß	EAN 4010312304891	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-sz	Flächen-Funktaster geräuschlos, schwarz	EAN 4010312304921	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-an	Flächen-Funktaster geräuschlos, anthrazit	EAN 4010312304938	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-wg	Flächen-Funktaster geräuschlos, reinweiß glänzend	EAN 4010312304907	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-si	Flächen-Funktaster geräuschlos, silbergrau glänzend	EAN 4010312304914	75,20 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-al	Flächen-Funktaster geräuschlos, alu lackiert	EAN 4010312306635	82,40 €/St.	Lagertype
FT4GF-230V-sg	Flächen-Funktaster geräuschlos, schwarz glänzend	EAN 4010312306642	82,40 €/St.	Lagertype