

DSZ60D

MID



Intensité maximale 3x60A, seulement 1W perte en attente par phase.

Compteur d'énergie triphasé pour montage dans des ensembles de comptage, avec fixation à 3 points

Classe de précision 1.0.

Avec des bornes supplémentaires pour commutation vers un deuxième tarif.

Le compteur d'énergie mesure directement l'énergie à l'aide des courants entre les entrées et les sorties. La consommation propre de 1 Watt par phase n'est pas mesurée et elle n'est pas affichée.

Il est possible de raccorder 1, 2 ou 3 conducteurs de phases avec des courants jusque 60A. Le courant de démarrage est 20mA.

La présence d'un conducteur de neutre (N) est **indispensable**. (3ph+N).

L'écran LCD à 7 digits peut être lu même sans alimentation électrique externe.

La demande d'énergie est indiquée à l'aide d'une LED rouge qui clignotte 500 fois par kWh.