

FEA55D-



Indicateur radio de consommation d'énergie avec display pour montage indépendant ou montage dans un système d'interrupteur 55x55 mm et 63x63 mm. Perte en attente seulement 0,8 Watt. Livrable dans les mêmes couleurs comme les poussoirs FT4.

La fourniture contient le cadre R et le cadre intermédiaire ZR (tous dans la même couleur), la plaque de fixation. En plus, pour le montage dans un cadre existant R1F, R2F ou R3F, pour des poussoirs plats, un cadre intermédiaire ZRF, dans la même couleur.

Tension d'alimentation 230V.

L'appareil est prévu, à l'arrière, d'un câble de raccordement de 20 cm (noir/bleu).

Avant de le visser, il faut d'abord scinder le cadre et le cadre intermédiaire de la plaque de montage en poussant les cliquets d'arrêt vers l'extérieure. Ensuite visser la plaque de montage - avec les cliquets d'arrêt dans le sens vertical- clipser le cadre et le cadre intermédiaire, raccorder l'indicateur de consommation d'énergie et clipser le dans le cadre.

Pour le montage à vis, au dessus d'une boîte d'encastrement de 55mm, il est à conseiller d'utiliser des vis en laiton avec tête fraisée 2,9x25mm (DIN 7982 C). Voir accessoires page Z-4.

L'indicateur radio de consommation d'énergie valorise les informations du module radio de comptage d'énergie FSS12 ou des compteurs d'énergie FWZ12 resp. FWZ61 et indique la valeur momentanée de la consommation d'énergie de 15W à 65kW. Il est aussi possible de demander la consommation de la dernière heure, jour, mois et année.

Dans le cas du module FSS12, l'état des tarifs de jour HT ou de nuit NT est également indiqué mais avec une LED.

* l'élément du boîtier est terne.

FEA55D-ws	Actionneur radio indicateur de consommation avec display blanc	EAN 4010312302675
FEA55D-rw	Actionneur radio indicateur de consommation avec display blanc pur	EAN 4010312302699
FEA55D-sz	Actionneur radio indicateur de consommation avec display noir	EAN 4010312302712
FEA55D-an	Actionneur radio indicateur de consommation avec display anthracite	EAN 4010312302743
FEA55D-wg*	Actionneur radio indicateur de consommation avec display blanc pur brillant	EAN 4010312302729
FEA55D-si*	Actionneur radio indicateur de consommation avec display gris argent brillant	EAN 4010312304648
FEA55D-al	Actionneur radio indicateur de consommation avec display alu laqué	EAN 4010312310809
FEA55D-sg*	Actionneur radio indicateur de consommation avec display noir brillant	EAN 4010312310793