

**FWZ12-65 A**

min 



↑L	↓L
N	N

**Module radio de comptage d'énergie, intensité maximale 65 A.  
Perte en attente seulement 0,5 Watt.**

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.  
1 module = largeur 18 mm et profondeur 58 mm.

L'appareil mesure l'énergie à l'aide de l'intensité entre l'entrée et la sortie, et émet les données de la consommation dans le système Eltako radio pour bâtiments.

Classe de précision B (1%).

Il est possible de raccorder une phase avec une intensité de 65 A. Le courant de démarrage est 40 mA. Les données de consommation sont mémorisées dans une mémoire non-volatile et seront disponibles immédiatement après une disparition du réseau.

Évaluation, consommation propre et télégramme radio comme le FWZ12-16 A.