

## Trådlös sensor



## Trådlös fönster/dörrkontakt FTK

Den batterilösa fönster/dörrkontakten FTK laddar upp sin kraft via den integrerade solcellen och lagrar energin för nattliga manövreringar.

Var 15:e minut sänds en signal som indikerar status.

Monteras med den medföljande dubbehäftande tapen. **Kapslingsklass IP54, för montering utomhus.**

Fönster/dörrkontaktens mått LxBxH  
75x25x12 mm, magnetens mått LxBxH  
37x10x6 mm.

**Soldriven energi accumulator:**

**Vid testing eller för att driftsätta enheten, måste FTK laddas i flera timmar vid dagsljus eller under lampljus.**

Vänligen läs bruksanvisningen till aktuell aktor.

Magneten behöver endast hållas ett ögonblick vid stället märkt med ■ för att lära in en aktor som står i läroläge.

**Om magnetkontakt FTK programmeras i reläaktor FSA12, kan upp till 32st FTK programmeras.** Se bruksanvisningen för aktorn.

**Om magnetkontakt FTK programmeras i reläaktor FSB12, FSB61NP eller FSB70, är vid öppnad kontakt en spärr inrättad, som hindrar ett central-nerkommando.** Se bruksanvisningen för aktorn.

**Om magnetkontakt FTK programmeras i reläaktor FHK12, FHK61, FZK61, FZK70 eller FHK70, slås värme eller kyl-anläggning ifrån vid öppen kontakt.**

**Både magnetkontakt och magneten har en ca. 10 mm lång skåra för att markera det ställe där de skall placeras intill varandra när fönstret är stängt. De får inte vara placerade mer än 5mm isär.**



**Varning!** Vid installation får magneten inte vara mer än 5 mm från magnetkontakten, (märkning finns på fönster/dörrkontaktens hölje).