

ER12-200-UC



1	3
	+A1
1 3	
	μ
2 4	
	-A2
2	4

Glödlampslast upp till 2000W. Ingen 'standby' förbrukning.

Modulär enhet för skenmontering enligt 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Multispänning 8 till 230V AC/DC. LED-indikering av kontaktposition.

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge 'PÅ'.

Reläkontakten kan öppnas och stängas när det installeras. Reläet synkroniseras vid första operationen.

Detta relä är inte anpassad för att manövreras av styrspänningen från en dimmer. Använd endast relä ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC eller ESR61NP-230V+UC för detta.

2 potentialfria NO-kontakter 16A/250V AC. Max. ström över varje kontakt 20A vid 230V.

Samma anslutningskonfiguration som den elektromekaniska varianten R12-200-.