


## ER61-UC



**1 potentialfri växlande kontakt 16A/250V AC.  
Glödlampslast upp till 2000W. Ingen "standby" förbrukning.**

Enhet för inbyggnad. Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 18 mm.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

Universell manöverspänning 8 till 230V AC/DC. Låg ljudnivå.

**Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ".**

Reläkontakten kan vara bruten eller sluten vid driftsättning, reläet synkroniseras efter första manövern.

**Detta relä är inte anpassat för att manövreras av styrspänningen från en dimmer. Använd endast relä ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC eller ESR61NP-230V+UC för detta.**

## Inkopplingsexempel

