

FEA55LED



Energiförbrukningsvisare med LED indikering och för montering i ram med innermått 55x55 mm eller 63x63 mm. Standby förbrukning endast 0,8 Watt.

Driftspänning 230V.

I leveransen ingår ramen R och en mellanram ZR i samma färg samt en hållarplatta. Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma färg, för montage i existerande ram R1F, R2F eller R3F för extra stora vippor.

Energiförbrukningsvisaren utvärderar informationen från elmätar- och sändarmodulen FSS12 eller från 1-fasmätar- sändarmodulen FWZ12- respektive FWZ61-16A. FEA55LED visar den aktuella energiförbrukningen med hjälp av en rad lysdioder.

Med FSS12 visas även statusen för högtariff/lågtariff.

15W till 30kW skala är justerbar till maximalt beräknad förbrukning med en vridströmställare för att visa även mindre förändringar. Det finns 5 skalor att välja mellan, från vänster: 1, 3, 7, 15 och 30kW. På energiförbrukningsvisaren, tänds, maximalt 5 av 10 LED, upp samtidigt och den sista medurs LED tänds upp ljusstarkast.

Om inställd skala överskrids, börjar den sista LED blinka.

FEA55LED-ws	Energiförbrukningsvisare med LED indikering vit	E17 095 19
FEA55LED-rw	Energiförbrukningsvisare med LED indikering extra vit	E17 095 21
FEA55LED-wg*	Energiförbrukningsvisare med LED indikering glans vit	E17 095 22
FEA55LED-si*	Energiförbrukningsvisare med LED indikering blank silvergrå	
FEA55LED-an	Energiförbrukningsvisare med LED indikering antracit	E17 095 23
FEA55LED-sz	Energiförbrukningsvisare med LED indikering svart	E17 095 25

* Bottendelen (ramen) är mattpolerad.