


FMS12-12V DC



-12V	+12V
RSA	RSB
	
K(L)	1
(N)	2

Multirelä aktör för Eltako RS485 BUS, med 2 kanaler, 1+1 NO-kontakt potentialfri 16 A/250V AC. Med Eltakos duplex-teknik (DX). 'Standby' förbrukning endast 0,05 – 0,5 watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = B 18 mm, D 58 mm

Brytförmåga:

230V Glöd- Halogenlast upp till 2000 W.

Lysrörslast med konventionellt förkopplingsdon upp till 1000 VA.

Lysrörslast med elektroniskt förkopplingsdon upp till 500 VA.

Lågenergilampor ESL upp till 200 watt.

Funktioner:

- 2S** = Impulsfunktion med 2 NO-kontakter
- (2xS)** = 2-vägs impulsrelä med vardera en NO kontakt
- WS** = Impulsfunktion med 1 NO-kontakt och 1 NC-kontakt
- SS1** = Impulsfunktion sekvensbrytning 1+1 NO-kontakter för växlingssekvens 0 - Kontakt 1 - Kontakt 2 - Kontakt 1+2
- SS2** = Impulsfunktion sekvensbrytning 1+1 NO-kontakter för växlingssekvens 0 - Kontakt 1 - Kontakt 1+2
- SS3** = Impulsfunktion sekvensbrytning 1+1 NO-kontakter för växlingssekvens 0 - Kontakt 1 - Kontakt 1+2
- GS** = Impulsgrupp brytare 1+1 NO-kontakter för växlingssekvens 0 - Kontakt 1 - 0 - Kontakt 2
- 2R** = Reläfunktion med 2 NO-kontakter
- WR** = Reläfunktion med 1 NO-kontakt och 1 NC-kontakt
- RR** = Reläfunktion (sluten krets strömrelä) med 2 NC-kontakter
- GR** = Grupprelä 1+1 NO-kontakter (Relä med växlande kontakt slutning)