


FSR12-4x-12V DC



-12V	+12V
1	2 (N)
	
3	4 (K)
RSA	RSB

Relä aktör för Eltako RS485 BUS, med 4 kanaler, 1 NO-kontakt per kanal 4 A/250V AC potentialfri från spänningskällan.

Med Eltakos duplex-teknik (DX). 'Standby' förbrukning endast 0,1 watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = B 18 mm, D 58 mm.

Kanalerna kan läras in helt oberoende av varandra som ES eller ER kanal.

Om kanalerna används för att bryta högre last än vad kontaktarna klarar av t.ex. via ett mellan relä eller en kontaktor då skall inte DX funktionen användas, (N) ska inte kopplas in.

Varje NO kontakt har en brytförmåga på:

230V Glöd- Halogenlast upp till 1000 W. Lysrörslast med konventionellt förkopplingsdon upp till 500VA. Lysrörslast med elektroniskt förkopplingsdon upp till 250VA.

Lågenergilampor ESL upp till 100 watt.

Funktioner:

ES = Impulsrelä

EW = Timer för automatisk frånslagning

ER = Arbetsströmsrelä