

FT4-



Trådlös tryckknapp med mellanram och enkelvippa.



Trådlös tryckknapp med mellanram och dubbelvippa.

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15 mm hög. Med mellanram. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkel vippan kan två signaler utvärderas: Tryck uppåt och neråt på vippan.

Och väljer man att använda dubbel vippor kan fyra signaler utvärderas: Tryck uppåt höger/vänster sida och neråt höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie. Använd klorna i vägguttagsinsatsen 55mm för fästsättning. Snäpp sedan in den **belysningsramen FTB** bakifrån i monteringsplattan.

Dubbelvipporna är monterade på den trådlösa modulen vid leverans. Om dessa ska bytas till enkel vippan så lossas dubbelvipporna. Dra dem framåt och se till att de inte böjs in mot mitten. Tryck sedan på enkel vippan så att märkningarna 0 och I på baksidan stämmer överens med sändarmodulen.

Klistra först fast enheten med fästplatta, ram och mellanram och se till att fästflikarna är vända uppåt och neråt. Tryck därefter fast den trådlösa enheten med vippkontakten och se till att märkningen 0 på baksidan är vänd uppåt.

Innan montering, ta bort mellanramen och ytterramen från fästplattan. Detta görs genom att trycka hakarna på fästplattan utåt. Efter detta fixera fästplattan så att en hake är uppåt respektive neråt, sätt nu i mellanramen i ytterramen, klicka sedan ihop detta med fästplattan i hakarna, klicka sedan i sändarmodulen med vald vipa. Se till att markering 0 på baksidan alltid pekar uppåt.

Vid montering kan Eltako-ramen alltid bytas ut mot en ram med innermåtten 55x55mm från flertalet tillverkare. I synnerhet gäller detta om det behövs flerfacsramar.

FT4-ws	Trådlös tryckknapp batterifri, vit	E 17 094 10
FT4-rw	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit	E 17 094 47
FT4-sz	Trådlös tryckknapp batterifri, svart	E 17 094 11
FT4-an	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit	E 17 094 12
FT4-wg	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit glans	E 17 094 48
FT4-cg	Trådlös tryckknapp batterifri, gräddvit glans	E 17 094 11
FT4-si	Trådlös tryckknapp batterifri, silvergrå	E 17 094 12
FT4-al	Trådlös tryckknapp batterifri, aluminium	E 17 094 12
FT4-sg	Trådlös tryckknapp batterifri, svart glans	E 17 094 49

FT4+2P- och FT4+0I-



Trådlös tryckknapp med mellanram och enkelvippa.



Trådlös tryckknapp med mellanram och dubbelvippa.

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15 mm hög. Med mellanram. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Beskrivning se sid 1-8.

Följande standardgravyr finns att tillgå:

Pil uppåt (UPP) och pil neråt (NED) , med tilläggsbeteckning **+2P** ;

Noll uppåt (AV) och ett neråt (PÅ) , med tilläggsbeteckning **+0I**.

Om trådlösa tryckknappar lärs in som piltryckknappar, är det då rekommenderas att en centralstyrningstryckknapp med gravyr 0/I vrids 180°. Då är centralt PÅ (I) uppåt, liksom PÅ för piltryckknappar.

FT4+2P-ws	Trådlös tryckknapp batterifri, vit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-rw	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-sz	Trådlös tryckknapp batterifri, svart - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-an	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-wg	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-cg	Trådlös tryckknapp batterifri, gräddvit glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-si	Trådlös tryckknapp batterifri, silvergrå glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-al	Trådlös tryckknapp batterifri, aluminium - med printad text på enkel och dubbelvipporna	
FT4+2P-sg	Trådlös tryckknapp batterifri, svart glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	

FT4+0I-ws	Trådlös tryckknapp batterifri, vit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-rw	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-sz	Trådlös tryckknapp batterifri, svart - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-an	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-wg	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-cg	Trådlös tryckknapp batterifri, gräddvit glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-si	Trådlös tryckknapp batterifri, silvergrå glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-al	Trådlös tryckknapp batterifri, aluminium - med printad text på enkel och dubbelvipporna	
FT4+0I-sg	Trådlös tryckknapp batterifri, svart glans - med lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	

FT4+LGI- och FT4+LGID-



Trådlös tryckknapp med mellanram och enkelvippa.



Trådlös tryckknapp med mellanram och dubbelvippa.

Trådlös tryckknapp, yttermått 80x80mm, ramens innermått 55x55mm, 15 mm hög. Med mellanram. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R, enkel vippa W, dubbel vippor DW, mellanram ZR (alla i samma färg), fästplatta HP, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Beskrivning se sid 1-8.

Följande lasergravyr möjligheter finns:

Lasergravyr med kundanpassad text LGI enligt kunds önskemål.

Lasergravyr med kundanpassad text från fil LGID.

Sänd fil med epost till 'LGID@eltako.de'. Endast "Adobe Illustrator" och "Corel Draw" filer av formatet ".ai" och ".cdr" kan användas.

FT4+LGI-ws	Trådlös tryckknapp batterifri, vit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-rw	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-sz	Trådlös tryckknapp batterifri, svart - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-an	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-wg	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-cg	Trådlös tryckknapp batterifri, gräddvit glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-si	Trådlös tryckknapp batterifri, silvergrå glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-al	Trådlös tryckknapp batterifri, aluminium - med kundanpassad printad text på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGI-sg	Trådlös tryckknapp batterifri, svart glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	

FT4+LGID-ws	Trådlös tryckknapp batterifri, vit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-rw	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-sz	Trådlös tryckknapp batterifri, svart - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-an	Trådlös tryckknapp batterifri, antracit - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-wg	Trådlös tryckknapp batterifri, extravit glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-cg	Trådlös tryckknapp batterifri, gräddvit glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-si	Trådlös tryckknapp batterifri, silvergrå glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-al	Trådlös tryckknapp batterifri, aluminium - med kundanpassad printad text på enkel och dubbelvipporna	
FT4+LGID-sg	Trådlös tryckknapp batterifri, svart glans - med kundanpassad lasergravyr på enkel och dubbelvipporna	