


FZK61NP-230V



Tidrelä puck för hotell/kortbrytare, 1+1 NO-kontakt EJ potentialfri 10A/250V AC. 'Standby' förbrukning endast 0,9 watt. Med dubbelriktad- och med förstärkar-funktion.

Mått: L 45 mm, B 55 mm, D 33 mm.

Drift och manöver -spänning 230V AC.

Tidreläet är speciellt utvecklat för att användas tillsammans med hotell/kortbrytaren FKC/ FKF AV och RV tiderna tillåter enkel kontroll av ljus och luftkonditioneringssystem.

AV startar så fort en hotell korts nyckeln sätts in i det trådlösa kortbrytaren FKF och RV startar när kortet tas ut.

Man kan även komplettera med magnet kontakt, närvaro/ljussensor, och Hoppe fönster handtag.

Brytförmåga:

230V Glöd- Halogenlast upp till 2000W.

Lysrörslast med konventionellt förkopplingsdon upp till 1000VA.

Lysrörslast med elektroniskt förkopplingsdon upp till 500VA.

Lågenergylampor ESL upp till 200 watt.

Funktioner:

Övre inställningsvred AV = Tillslagsfördröjning (0-180 sekunder för kontakt L-2).

Nedre inställningsvredet RV = Frånslagsfördröjning (0-180 sekunder för kontakt L-2).

Kontakt L-1 är till för att bryta belysningsgrupper, kontakten sluter omedelbart utan AV/RV funktion.

För att öka brytförmågan på en kanal, kan utgångarna 1 och 2 byglas, med förutsättning att ingen luftkonditionering styrs. Då måste AV och RV sättas till 0.

När rörelsedetektorer är inlärda, slår de två kanaler på omedelbart när rörelse upptäckts. Om ingen rörelse upptäckts under 15 minuter, slås de två kanalerna av.