


De nya mätare mästarna

Eltako erbjuder ett komplett program av energimätare för DIN 60715 TH35 skenmontering från 32A till 65A direktmätning och mätare med inställningsbart strömutfväxlingsförhållande för strömtransformatorer. Notera även den låga strömförbrukningen med endast 0,3W aktiv ström på våra 32A och 65A enfas mätare.

Om energimätarna för DIN 60715 TH35 skenmontering inte används för debitering/fakturerings ändamål rekommendera vi "EKO-serien" som inte har debiterings godkännande. De mätare som innehåller ett "E" i typbeskrivningen tillhör den typ av mätare, till exempel WSZ12DE-32A, WSZ12E-65A, DSZ12DE-3x65A och DSZ12WDE-3x5A.

Alla våra mätare har en SO utgång för extern behandling enligt DIN 43 864.

Sida	F1	F2 upptill	F2 nedtill	F3 upptill	F3 nedtill	F4	F5 upptill	F5 nedtill	F6 upptill	F6 nedtill
	EVA12-32A	WSZ12B-32A	WSZ12B-65A	Economy Line WSZ12DE-32A	Economy Line WSZ12E-65A	WZR12-32A	DSZ12D-3x65A	Economy Line DSZ12WD-3x5A	Economy Line DSZ12DE-3x65A	DSZ12WDE-3x5A
Modulär enhet för DIN EN 60715 TH35 skenmontering, antal moduler 18mm	1	1	2	1	2	1	4	4	4	4
Energimätare 1-fas	■	■	■	■	■	■				
Energimätare 3-fas							■	■	■	■
MID-justerad	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-
Referensström I_{ref} (gränsström I_{max}) A	5(32)	5(32)	10(65)	5(32)	10(65)	5(32)	10(65)	5(6) ¹⁾	10(65)	5(6) ¹⁾
Display mekaniskt räkneverk, antal siffror		6+1	6+1		6+1					
Display LCD, antal siffror	2/4			5+2 ²⁾ 6+1		2/4	5+2 ²⁾ 6+1	5+2 ²⁾ 6+1	5+2 ²⁾ 6+1	5+2 ²⁾ 6+1
Noggrannhetsklass MID, avvikelse ±1%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Med återgångsspärr	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Visning momentanvärden	■			■		■	■	■	■	■
Visning vid felaktig inkoppling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Låg energiförbrukning i standby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO-gränssnitt potentialfritt		■	■	■	■		■	■	■	■

¹⁾ Strömtransformatormätare

²⁾ Automatisk övergång från 5+2 till 6+1.