

### Multisensor MS



De multisensor MS zendt één maal per seconde de aktueel weergegeven lichtsterkte (uit drie hemelrichtingen), wind, regen en vorst naar het aangesloten multifunctie sensorrelais MSR12. Als bekabeling volstaat een in de handel verkrijgbare telefoonkabel J-Y (ST) Y 2x2x0,8 of gelijkwaardig. Toegelaten lengte van de kabel = 100m. Kompakte kunststofbehuizing, lxbxh = 118x96x77 mm, beschermingsgraad IP44, omgevingstemperatuur -30 °C tot +50 °C.

Voor de voeding en verwarming van de regensensor dient u de voeding SNT12-230V/24V DC in te zetten (zie catalogoog I). Die is slechts 1 module breed = 18mm en voedt tezelfdertijd het multifunctie sensorrelais MSR12 (Pag. H2).

Om tot 3 hemelrichtingen te bewaken, kunnen meerdere multifunctie sensorrelais MSR12 aan een multisensor MS aangesloten worden.