


**R81-001-/002-**



## 1 of 2 wisselcontacten 10A/250V AC

Voor inbouw en opbouw. Mogelijkheid van manuele bediening, met aanduiding van de schakeltoestand.

50 mm lang, 42 mm breed, 32 mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 5-5,5W.

Contactafstand 2 mm.

Proefspanning contact/contact 2000V en proefspanning sturingangen/contact 4000V.

\* **Speciale stuurspanningen:** 8, 24, 42, 48, 60 en 110V/50Hz of 110, 115, 127 en 220V/60Hz alsook 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 en 220V DC.

R81-002-230V

Technische gegevens blz. K8.

<b>R81-001-12V</b>	1 wisselcontact 10A	EAN 4010312 203064
<b>R81-001-230V</b>	1 wisselcontact 10A	EAN 4010312 203088
R81-001-*	1 wisselcontact 10A	
<b>R81-002-12V</b>	2 wisselcontacten 10A	EAN 4010312 203026
<b>R81-002-230V</b>	2 wisselcontacten 10A	EAN 4010312 203040
R81-002-*	2 wisselcontacten 10A	

## Vergelijkbare elektronische types

<b>ER12DX-UC</b> (voorheen ER12-100-8..230V UC)	vervangt aansluitcompatibel de <b>R12-100-</b> , alle stuurspanningen
<b>ER12-200-8..230V UC</b>	vervangt aansluitcompatibel de <b>R12-200-</b> , alle stuurspanningen
<b>ER12-110-8..230V UC</b>	vervangt aansluitcompatibel de <b>R12-110-</b> , alle stuurspanningen
<b>ER61-8..230V UC</b>	vervangt de <b>R91-100-</b> , alle stuurspanningen
<b>ESR61M-UC</b>	vervangt gedeeltelijk de <b>R81</b> , alle stuurspanningen