

FABH63-



IP 54



Wireless draadloze bewegings- en helderheidssensor voor buitenopstelling, 84x84x39 mm, Beschermingsgraad IP54.

Bij levering is de energiebuffer leeg en moet deze dus eerst gedurende ca. 10 uur in klaar daglicht opgeladen worden.

De energie van de geïntegreerde zonnecel is bij normale omgevingshelderheid (in een dagelijks gemiddelde van minstens 200 Lux) voldoende om de FABH63 te voeden.

De reserve aan energie wordt opgeslagen in condensatoren. Die levert de nodige energie voor de nacht.

De sensor heeft geen inbouwdiepte nodig achter de montageplaat. Hij kan op iedere vlakke wand vastgeschroefd worden of opgekleefd. Er wordt een kleefolie bijgeleverd.

Voor het vastschroeven raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5x25 mm als ook op 55 mm inbouwdoosjes. Zie toebehoren blz. Z-8.

Voor het inleren in een actor ,die zich in de inleermodus bevindt, wordt de bijgeleverde blauwe magneet of gelijk welke andere magneet nabij het merkteken ■ op de zijkant gehouden en daardoor verstuurt men een inleertelegram.


De sensor meet van 0 tot 2000 Lux en stuurt elke 100 seconden, bij een wijziging van de helderheid van minimaal 10 Lux, een melding naar het Eltako radiosysteem voor gebouwen.

Een bewegingsdetectie wordt direct tweemaal verstuurd. Het uitschakelsignaal volgt na een vast ingestelde afvalvertraging van 1 minuut. Treden er geen veranderingen op, dan wordt iedere 20 minuten een statusmelding uitgestuurd.



Bij het inleren in actoren wordt de schakeldrempel ingesteld waarbij de verlichting in- of uitgeschakeld wordt afhankelijk van de helderheid. Bij de FKR12 kunnen nog andere variabelen ingeleerd worden.

Als de FABH63 een beweging meldt, dan schakelt hij in. Het is pas als alle in een actor ingeleerde FABH63 geen beweging meer detecteren dat de uitschakelvertraging van de actor start.

Wandmontage



Plafondmontage



De draadloze sensor kan ingeleerd worden in de visualisatie- en sturingssoftware voor gebouwen en in de volgende actoren: FADS60, FGM, FHK12/14, F4HK14, FHK61, FHK70, FKR12, FKR70, FLC61, FLS12, FLS70, FSR12/14, FSR61, FSR70, FTN12/14, FTN61, FUA55LED, FUD61, FZK12/14, FZK61, FZK70

FABH63-rw
FABH63-an
FABH63-sz

Beweging- en helderheid sensor voor buitenopstelling, zuiver wit
Beweging- en helderheid sensor voor buitenopstelling, antraciet
Beweging- en helderheid sensor voor buitenopstelling, zwart

EAN 4010312312056
EAN 4010312312087
EAN 4010312312063