

FKF-



FKF-rw

Hotelkaartschakelaar, buitenmaat 80x80 mm, binnenmaat 63x63 mm, 27 mm dik.

Bij het insteken en het verwijderen van een kaart voor een hotelkamerdeur (hotelcard), met de standaard afmetingen 86x54 mm, wordt er een zendtelegram verstuurd naar het Eltako radiosysteem voor gebouwen.

De levering omvat een tweedelig kaartinvoerstuk in dezelfde kleur als het kader R1F, alsook een bevestigingsraam BRF, een montageplaat HP-KS, een zendmodule en een kleeffolie.

Montage

De montageplaat vastschroeven of vastkleven. Het kader met de ophang-uitsparingen bovenaan op het bevestigingsraam klipsen en de zendmodule, met het merkteken O aan de bovenzijde, inhaken en onderaan in de bevestigingsplaat vastschroeven met de bijgeleverde schroef.

Versleten kaartgeleiders kunnen eenvoudig vervangen worden zonder de zendmodule te moeten verwisselen.

Voor het vastschroeven raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zowel met pluggen 5x25 mm als ook op 55 mm inbouwdoosjes. Zie toebehoren blz. Z-4.

Bijpassende actoren

De Wireless tijdrelais voor hotelkaartschakelaars FZK12-12V DC, FZK61NP-230V en FZK70-230V werden speciaal ontwikkeld om aangestuurd te worden door de Wireless hotelkaartschakelaar FKF. In deze schakelrelais kan men een afvalvertraging en een inschakelvertraging instellen.

Indien men zwaardere belastingen wenst te schakelen, dan opgegeven in de technische specificaties, dan moet de actor een contactor sturen. In dat geval mag men het schakelen door de nuldoorgang niet activeren.

FKF-ws	Hotelkaart schakelaar wit	EAN 4010312302606
FKF-rw	Hotelkaart schakelaar zuiver wit	EAN 4010312302613
FKF-wg	Hotelkaart schakelaar zuiver wit glanzend	EAN 4010312302644
FKF-si	Hotelkaart schakelaar zilvergrijs glanzend	EAN 4010312303320