

**FSNT12-12V/12W**



**Nominale belasting 12W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18mm breed en 58mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W en bij dimmers is het wenselijk om aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand te respecteren met de afstandsmodule DS12.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%). Werkbereik 83%.

Gestabiliseerde uitgangsspanning +-1%, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na het verdwijnen van de fout (autorecovery functie).


Voor redundant gebruik kunnen twee voedingen parallel aangesloten worden.

FSNT12-12V/12W

Voedingen

EAN 40103121313152

**FSNT12-12V/24W**



**Nominale belasting 24W. Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 module = 36mm breed en 58mm diep.

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W en bij dimmers is het wenselijk om aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand te respecteren met de afstandsmodule DS12.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%). Werkbereik 83%.

Gestabiliseerde uitgangsspanning +-1%, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na het verdwijnen van de fout (autorecovery functie).


Voor redundant gebruik kunnen twee voedingen parallel aangesloten worden.

FSNT12-12V/24W

Voedingen

EAN 4010312313176

**FSNT61-12V/6W**



**Nominale belasting 6W. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.**

Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 33mm diep.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%). Werkbereik 81%

Gestabiliseerde uitgangsspanning ± 1%, kleine rimpel. Kortsluitvast.


Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

FSNT61-12V/6W

Voedingen

EAN 4010312313145

**FSNT61-24V/6W**



**Nominale belasting 6W. Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.**

Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 33mm diep.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%). Werkbereik 82%

Gestabiliseerde uitgangsspanning ± 1%, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

FSNT61-24V/6W

Voedingen

EAN 4010312313169