


Wireless actor impulschakelaar/relais FSR61NP met draadloze sensor FTK-rw

Eltako
ELECTRONICS



FSR61NP-230V+FTK-rw



Voor het sturen van rookafzuigsystemen en andere toepassingen.

1 NO contact, niet potentiaalvrij 10A/250V AC.

Gecodeerde telegrammen, bidirectionele radiocommunicatie en repeater-functie kunnen ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 33 mm diep.

230V voedingsspanning, Schakel- en lokale stuurspanning.

Bij het wegvallen van de voedingsspanning blijft de schakeltoestand behouden. Bij terugkeer van de voedingsspanning wordt definitief uitgeschakeld.

Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.

Deze zendactor, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming.

Vanaf productieweek 11/14 kunnen gecodeerde sensoren ingeleerd worden.


De mogelijkheid bestaat om de **bidirectionele radiocommunicatie** en/of een **repeaterfunctie** in te schakelen.

Iedere toestandwijziging alsook binnenkomende centrale sturingstele-grammen worden dan met een radio telegram bevestigd. Dit radiotelegram kan ingeleerd worden in andere actoren, de GFVS software en de universele aanduider.

De draaischakelaars worden in de fabriek op de positie ER en ∞ ingesteld en de FTK werd reeds in de FSR61NP-230V ingeleerd.


In geval er een nieuwe programmatie nodig zou zijn, mocht men dit toestel integreren in een grotere draadloze installatie, dan moet men de handleidingen van de FSR61NP-230V en de FTK raadplegen. Deze kan u vinden op het internet www.eltako.de onder de rubriek 'Bedienungsanleitungen'

Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



Draadloos deur- en venstercontact 75x25x12 mm, zuiver wit

Het batterijloos deur- venstercontact FTK- heeft geen externe spanning nodig; een zonnecel zorgt voor de nodige energie en buffert deze zodat het eveneens 's nachts kan functioneren.

Er wordt een signaal uitgestuurd telkens het contact wordt geopend of gesloten. Daarnaast wordt om de 15 minuten de actuele stand doorgestuurd.

Bevestiging door opkleven. Beschermgraad IP54, dus ook geschikt voor buitenopstelling.

Afmeting van het deur- venstercontact: 75x25x12 mm (LxBxH); afmeting van de magneet: 37x10x6 mm (LxBxH).

Werkt op zonne-energie met energiebuffer.

Om te testen en vóór het in bedrijf stellen moet de FTK-rw eerst meerdere uren opladen bij dag- of kunstlicht.



FTK-rw