

FT4G-230V-



Zendrukknop met tussenkader en toets



Zendrukknop met tussenkader en dubbele toets



Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure blz. 1-27.



Geruisloze zendrukknoppen, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15+15 mm dik. Met tussenkader. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Met inschakelbare toetsverlichting.

De levering omvat een kader R, een grote vlakke toets W, een dubbele vlakke toets DW, een tussenkader ZR een bevestigingsraam BRF, de montageplaat HP met ingeplugde drukkнопmodule en de zendmodule.

Zendrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken. Zendrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsturen: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De toetsverlichting kan ingeschakeld worden via een jumper. Het stand-by verlies verhoogt dan met 0,1 Watt en het ondoorzichtig tussenkader moet worden gebruikt.

Hiertoe moet men de ondoorzichtige afdekking verwijderen van de zendmodule (vooraf deze module loshalen van de montageplaat) en na de instelling mag men niet vergeten deze terug te plaatsen, want anders bestaat het gevaar voor een elektrische schok. De opening tussen de toets en het kader wordt verlicht. Om de lichtsterkte te verminderen moet men het ondoorzichtig deksel vervangen door een van de twee ingekleurde deksels.

Montage boven een 55 mm inbouwdoos. De zend elektronica heeft een diepte nodig van slechts 15 mm. De FT4G-230V heeft een 20 cm lange zwart/blauwe aansluitleiding aan de achterzijde.

Montage: Eerst moet men de blauwe en zwarte aansluitleiding verbinden met de 230V in de aansluitdoos en de montageplaat op de aansluitdoos vastschroeven. De rode connector moet zich rechtsboven bevinden en de lippen van de montageplaat moeten zich aan de boven- en onderzijde bevinden. Vervolgens de aansluitleiding van de drukkнопmodule door het kader steken en de rode stekker in de rode connector stoppen. Plaats het kader op de montageplaat en de drukkнопmodule met het bevestigingsraam vastklikken op de lippen van de montageplaat. Het merkteken O van de drukkнопmodule moet zich aan de bovenzijde bevinden. Tot slot moet men de dubbele toets of de grote toets opklikken. Het merkteken O, op de achterzijde van de toets moet zich eveneens bovenaan bevinden.

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 55x55 mm van andere fabrikanten.

FT4G-230V-ws	Geruisloze zendrukknop, wit	EAN 4010312304532
FT4G-230V-rw	Geruisloze zendrukknop, zuiver wit	EAN 4010312304778
FT4G-230V-sz	Geruisloze zendrukknop, zwart	EAN 4010312304815
FT4G-230V-an	Geruisloze zendrukknop, antraciet	EAN 4010312304808
FT4G-230V-wg	Geruisloze zendrukknop, zuiver wit glanzend	EAN 4010312304785
FT4G-230V-si	Geruisloze zendrukknop, zilvergrijs glanzend	EAN 4010312304792
FT4G-230V-al	Geruisloze zendrukknop, alu gelakt	EAN 4010312308141
FT4G-230V-sg	Geruisloze zendrukknop, zwart glanzend	EAN 4010312308158