

**FT4GF-230V-**



Vlakke drukknop met toets



Vlakke drukknop met dubbele toets



**Vlakke geruisloze zenddrukknoppen, buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 63x63 mm, 15+15 mm dik. Voedingsspanning 230V. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies. Met inschakelbare toetsverlichting.**

**De levering omvat een kader R1F, een grote vlakke toets WF, een dubbele vlakke toets DWF (alles in dezelfde kleur), een bevestigingsraam BRP, de montageplaat HP met ingeplugde drukknopmodule en de zendmodule.**

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken. Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsturen: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De toetsverlichting kan ingeschakeld worden via een jumper. Het stand-by verlies verhoogt dan met 0,1 Watt.

Hiertoe moet men de ondoorzichtige afdekking van de zendmodule verwijderen (vooraf deze module losmaken van de montageplaat) en na de instelling mag men niet vergeten deze terug te plaatsen, want anders bestaat het gevaar voor een elektrische schok. De opening tussen de toets en het kader wordt verlicht. Om de lichtsterkte te verminderen moet men het ondoorzichtig deksel vervangen door een van de twee ingekleurde deksels.

Montage boven een 55 mm inbouwdoos. De zend elektronica heeft een diepte nodig van slechts 15 mm. De FT4GF-230V heeft een 20 cm lange zwart/blauwe aansluitleiding aan de achterzijde.

**Montage:** Eerst moet men de blauwe en zwarte aansluitleiding verbinden met de 230V in de aansluitdoos en vervolgens de montageplaat op de aansluitdoos vastschroeven. De rode connector moet zich rechtsboven bevinden en de lippen van de montageplaat moeten zich aan de boven- en onderzijde bevinden. Vervolgens de aansluitleiding van de drukknopmodule door het kader steken en de rode stekker in de rode connector stoppen. Plaats het kader op de montageplaat en de drukknopmodule met het bevestigingsraam vastklikken op de lippen van de montageplaat. Het merkteken 0 van de drukknopmodule moet zich aan de bovenzijde bevinden. Tot slot moet men de dubbele toets of de grote toets opklikken. Het merkteken 0, op de achterzijde van de toets moet zich eveneens bovenaan bevinden.

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

**De Eltako kaders kunnen bij de montage altijd verwisseld worden met kaders met als binnenmaat 63x63 mm van de andere fabrikanten.**

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure blz. 1-27.



<b>FT4GF-230V-ws</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, wit	EAN 4010312304884
<b>FT4GF-230V-rw</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, zuiver wit	EAN 4010312304891
<b>FT4GF-230V-sz</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, zwart	EAN 4010312304921
<b>FT4GF-230V-an</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, antraciet	EAN 4010312304938
<b>FT4GF-230V-wg</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, zuiver wit glanzend	EAN 4010312304907
<b>FT4GF-230V-si</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, zilvergrijs glanzend	EAN 4010312304914
<b>FT4GF-230V-al</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, alu gelakt	EAN 4010312306635
<b>FT4GF-230V-sg</b>	Vlakke geruisloze zenddrukknop, zwart glanzend	EAN 4010312306642