

Wireless sensoren



Zenddrukknoppen FT4B, Belgische design

Vlakke zenddrukknoppen, kader binnenmaat 45x45mm, 15mm dik.

Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

De levering omvat een grote vlakke toets, een dubbele vlakke toets, een montageplaat (alles in dezelfde kleur), de zendmodule en een kleeffolie.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitsturen: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken.

Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitsturen: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleeffolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden. De montageplaat kan eveneens boven een 55mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos.

Dan kan ook de **drukknopverlichting FTB** achteraan op de montageplaat geklikt worden.

Bij de levering is de dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit.

Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens 0 en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.

Afdekplaten

De afdekplaten worden niet meegeleverd. Gelieve deze bij Niko te bestellen.

Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.

De inleerprocedures kan men terugvinden in de handleidingen van de actoren.

Zie ook catalogoog "Eltako-Wireless", of www.eltako.com/vl.