

| Artikel | EUD61NP-230 V | EUD61NPL-230 V | EUD61NPN - UC | EUD61M-UC | ELD61/12-36 VDC | KLD61 |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | |
| EAN-Nummer | 4010312108062 | 4010312109618 | 4010312107874 | 4010312107973 | 4010312109502 | 4010312109557 |
| Min/max belasting | 20-400 W | 4-200 W | 0-400 W | 0-400 W | 4A | 30W |
| Schakelspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 12-36 VDC | 12-36 VDC |
| Stuurspanning | 230 V | 230 V | 8..230VUC (galvanisch gescheiden) | 8..230VUC (galvanisch gescheiden) | 8..230VUC (galvanisch gescheiden) | 8..230VUC (galvanisch gescheiden) |
| Dimprincipe | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | PWM (pulsbreedte-modulatie) | Constante stroombron |
| R, L, C | Ja, tot 400 W | Ja, R en C tot 200 W | Ja, tot 400 W | Ja, tot 400 W | LED tot 4 A | LED max 1000 mA |
| Spaarlampen | Neen | Ja, tot 200 W | Ja, tot 400 W | Ja, tot 400 W | Neen | Neen |
| 230 V-LED | Neen | Ja, tot 200 W | Ja, tot 400 W | Ja, tot 400 W | Neen | Neen |
| Dimbare LED 12-36 V DC | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja | Ja |
| Instelbare minimum helderheid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiligd tegen overbelasting en oververhitting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiligd tegen kortsluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Montage en afmetingen LxBxD | Inbouw, 45x55x18 mm | Inbouw, 45x45x18 mm | Inbouw, 45x55x18 mm | Inbouw, 45x55x18 mm | Inbouw, 45x55x18 mm | Inbouw, 45x55x33 mm |
| Bijzonderheden | GEEN nulleider nodig. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Kan ook met een schakelaar bediend worden! | GEEN nulleider nodig. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Kan ook met een schakelaar bediend worden! | Nulleider nodig. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Bijkomende standen speciaal voor dimbare 230V LED. | Nulleider nodig. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. | Geschikt voor gebruik aan de secundaire zijde van transfo's voor LED-verlichting, vb. LED-stroken of LED-downlights. Constante spanningssturing 12-36 V DC. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. | Geschikt voor gebruik aan de secundaire zijde van transfo's voor LED-verlichting, vb. LED-stroken of LED-downlights. Constante stroombron van 350 mA, 700 mA of 1000 mA (instelbaar met Jumper). Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. |

| Artikel | EUD12NPN-UC | EUD12D-UC | EUD12DK/800W-UC | LUD12-230V | DTD55-230V |
|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | |
| EAN-Nummer | 4010312107843 | 4010312109489 | 4010312109656 | 4010312107867 | 4010312317785 |
| Min/max belasting | 0-400W | 0-400W | 0-800W | 0-400W | 0-300W |
| Schakelspanning | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Stuurspanning | 8..230VUC | 8..230VUC | 8..230VUC | Enkel met EUD12D-UC en SUD12 (1-10V ingang) | 230V |
| Dimprincipe | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding | Fase aan- en afsnijding |
| R, L, C | Ja, tot 400W | Ja, tot 400W | Ja, tot 800W | Ja, tot 400W (met EUD12D) | Ja, tot 300W |
| Spaarlampen | Ja, tot 400W | Ja, tot 400W | Ja, tot 800W | Ja, tot 400W (met EUD12D) | Ja, tot 300W |
| 230V-LED | Ja, tot 400W | Ja, tot 400W | Ja, tot 800W | Ja, tot 400W (met EUD12D) | Ja, tot 300W |
| Dimbare LED 12-36V DC | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen |
| Instelbare minimum helderheid | Ja | Ja | Ja | Ja (met EUD12D) | Ja |
| Instelbare maximale helderheid | Ja | Ja | Ja | Ja (met EUD12D) | Ja |
| Beveiligd tegen overbelasting en oververhitting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beveiligd tegen kortsluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Montage en afmetingen LxBxD | DIN-rail, 1 module (18mm) | DIN-rail, 1 module (18mm) | DIN-rail, 2 module (36mm) | DIN-rail, 1 module (18mm) | Bevestiging met montageplaat, 80x80x25mm |
| Bijzonderheden | <p>Nulleider nodig. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. Bijkomende standen speciaal voor dimbare 230V LED.</p> | <p>Nulleider nodig. Met digitale display. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Vermogen kan met LUD12-230V verhoogd worden tot max. 3600W voor bijkomende kringen, resp. tot max. 2200W voor één lamp. Digitale instelling voor dimbare ESL en LED. Centrale bediening.</p> | <p>Nulleider nodig. Dimmen met draaiknop. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Mogelijkheid tot bijkomende aansluiting voor PWM sturing (Pulse Width Modulation) Vermogen kan met LUD12-230V verhoogd worden tot max. 3600W voor bijkomende kringen, resp. tot max. 2200W voor één lamp.</p> | <p>Nulleider nodig. Aansturing met EUD12D-UC. Verhoging van de belasting met bijkomende circuits : 1.-8. LUD12 + telkens tot 400W (max. 3600W) Verhoging van de belasting voor één circuit : 1.-9. LUD12 + telkens tot 200W (max. 2200W)</p> | <p>Nulleider nodig. Dimmen met draaiknop. Te bedienen door één of meerdere drukknoppen. Kinderkamer- en sluimerfunctie. Draaischakelaar voor dimbare ESL. DTD55L-230V: EAN 4010312317792</p> |