

EVA12 con Display – smart metering



- Mide el consumo de la corriente como un contador de energía y guarde el consumo.
- Pérdida Stand-by solo 0,3 Watt.
- La corriente consumida puede ser indicada por horas, días, meses o años.
El consumo momentáneo de la corriente se indica directo.
- Consumo de la corriente con transparencia.

Datos técnicos EVA12

Rango de tensión de explotación	230V, 50Hz -20% / +15%
Corriente referencia / _{ref} (corriente max / _{max})	5 (32) A
Consumo propio Potencia activa	0,3 W
Indicación Potencia activa	LC-Display
Indicación Valores momentáneos	Potencia activa
Clase de precisión para ± 1%	B
Corriente de arranque segun clase de precisión 1/B	20 mA
Temperatura ambiente	-10/+55°C
Tipo de protección	IP50 para el montaje en cuadros con clase de protección IP51
Sección transversal max. de un conductor	6 mm ²

Eltako GmbH
Delegación de Eltako en España:
Thomas Klassmann

☎ 93 7692419

☎ 93 7660119

☎ 650 959702

✉ Klassmann@eltako.com www.eltako.com