



30 000 771 - 1



Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Wippe



FHS2-al/anso

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funk-2-Kanal-Handsender mit Wippe alu/anthrazit-soft 49x47 mm, 16 mm hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Der batterielese Handsender FHS2 enthält ein Funkmodul mit einer lasergravierten Wippe.

Es können daher 2 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Die Unterschale ist alu lackiert, die Wippe hat eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

Das in dem Funk-Handsender enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich und das Funkmodul muss aus der Unterschale entfernt werden.

Anschließend das Funkmodul mit der Kennzeichnung 0 oben wieder einrasten.

Danach die Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .



EnOcean-Funk

Frequenz	868,3 MHz
----------	-----------

Sendeleistung	max. 10 mW
---------------	------------

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS2-al/anso der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

 +49 711 943500-02

 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com