



30 000 770 - 1



Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Doppelwippe



FHS4-al/anso

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funk-4-Kanal-Handsender mit Doppelwippe alu/anthrazit-soft 49x47 mm, 16mm hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Der batterie-lose Handsender FHS4 enthält ein Funkmodul mit einer lasergravierten Doppelwippe.

Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Die Unterschale ist alu lackiert, die Wippen haben eine Anthrazit-Soft-Lackierung.

Das in dem Funk-Handsender enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich und das Funkmodul muss aus der Unterschale entfernt werden.

Anschließend das Funkmodul mit der Kennzeichnung 0 oben wieder einrasten.

Danach die Wippen mit den Kennzeichnungen 1 und 3 links, 2 und 4 rechts auf das Funkmodul aufrasten.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .



EnOcean-Funk

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FHS4-al/anso der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

 +49 711 943500-02

 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com